

# 单相5KW低噪音柴油发电机

产品名称	单相5KW低噪音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

单相5KW低噪音柴油发电机 大泽动力此款TO6800ET-J全封闭静音式,机箱内部采用隔音棉和原装消音装置,很好的将噪音隔离在源头。而且整机要比传统机组小1/4,彻底颠覆了人们心中对机笨重,噪音大到让人无法接受的形象。并且机身设计有4个万向轮,移动时更加方便。可供选择的款型有:开架式,静音式,220v/380,手启动,电启动,全自动切换。这里普及一下,全自动切换是人们常说的自动启停ATS装置,当市电停电时机组内置感应器接收到信号后,会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

型号: TO6800ET-J

发电机参数 消音装置: 工业消音器

额定功率: 5KW 发动机型号 TO186F

大功率: 5.5KW 耗油量: 205g/kw.h

额定频率: 50HZ 油箱容积: 15L

额定电压: 220/380V 机油容积: 1.65L

结构类型: 静音式 过载能力: 110%/1h

功率因素: 1.0 缸径\*行程: 78\*62mm

相 数: 单/三相 发动机功率: 13HP

直流输出: 12-8.3 (V-A) 压缩比: 19:1

## 发动机参数      整机参数

绝缘等级：F 工作时间：8-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 65-73

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：单缸、四冲程 机器重量：165kg

燃烧系统：直喷式 外形尺寸：950\*570\*770mm

控制装置 ECU 电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

根据现在社会趋势的发展，我们在生活中用到电的情况也日益增多，在我们的生活中经常会出现停电的状况。停电、限电、断电这样的事情在您的身上或者说在您的周围没有发生过吗？也许现在好没有发生过，但不代表着说以后也不会有这样的事情发生。因此购买一台应急电源发电机是很有必要的。而现在大泽是一家销售发电机的直销经营。中间去除了经销商的利润。主要经营：发电机，发电机，数码变频发电机，多燃料发电机，发电焊机，自吸式水泵，马路切割机等产品。