

# 10KW汽油发电机敞开式

产品名称	10KW汽油发电机敞开式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-11000GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 10KW汽油发电机敞开式

欧洲狮汽油发电机将发动机稳定控制在设定的工作转速（频率）下运行，其转速波动率 $<0.25\%$ ，频率稳定范围在 $50 \pm 0.5\text{Hz}$ 以内，突加、突减负载频率恢复稳定时间在3S以内，跟踪频率精密、发电质量稳定、调节维护方便，现为我公司基本机组类型。

汽油发电机组发动机或交流发电机的拆卸应按下列步骤进行：

- 1、把供电到辅助设备（例如发热水套）的电路拆开。
- 2、断开供电池充电线路。拆除电池接线（负极先拆），有需要时把电池移开。
- 3、如果发电机有罩，需把固定罩子每边的螺栓拧开，拆开排气管，然后再把盖子搬开。
- 4、拆除控制屏时要先把所有额连线拆下，并和支承物一起拆下，要充分保证所有连线能再接上。
- 5、如果要把汽油机和交流电机都拆卸，可以用汽油机及交流发电机的吊环独立吊起，但首先要拆下固定它们在底架上的螺栓。

### 技术参数

\*、产品型号：B-11000GDI

\*、额定功率KW：10

\*、备用功率KW：11

- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、排 量：649CC
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：420
- \*、工作时间H：12-15

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-280
- \*、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、缸径\*行程mm：92\*66
- \*、油箱容量L：37
- \*、机油容量L：1.65
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：手推式
- \*、绝缘等级：F

#### 整体外形及重量噪音

长：940mm

宽：630mm

高：755mm

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-75

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

10KW汽油发电机敞开式

欧洲狮静音汽油发电机与传统发电机区别 : 特色

- 1.方便轻巧 : 尺寸和重量都减少了50%左右,是发电机中较小的一款!
- 2.独特的结构 : 风道—已获得专利权!内部结构已获得专利权!
- 3.安静 : 双层降噪系统比传统发电机低3-9db!
- 4.优质稳定 : 关键部件是内置式微处理器,对原始电力进行处理,优化!净化电力!(电力波形是很好的正弦波)
- 5.绿色环保 : 是环保型的发电设备,通过了欧洲安全认证标准—CE认证!
- 6.经济实用 : 拥有多种安全自动保护装置:如过载,机油油压过低!机组还装备了独特的职能节气门!(根据实际情况调节转速的高低)
- 7.适用范围 : 野营,郊游,汽车电源,精密仪器,医疗设备,电信设备,抢修工具电源,中小企业办公,生产电源!