

# XHST-10D可编程时间控制器

产品名称	XHST-10D可编程时间控制器
公司名称	钟楼区新闻晶屹电子厂
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:雄华 型号:XHST-10D 产地:江苏常州
公司地址	新闻街道飞龙西路63-2号(4楼)(经营场所)
联系电话	17351697281

## 产品详情

### 一、特点

- 智能型数字式LED计时器
- 带计数器功能
- 1-4路可编程任意组合、任意方式输出
- 记忆保存(10年)
- 宽的时间设置范围(1毫秒~9999天)
- 断电保持计时功能
- 100组时间段控制计数、时间
- 主要用于设备老化试验,时间功能控制,喷泉绿化,等专用时间控制设备配套

### 二、面板布置

显示框(四位数字):上面四位显示功能代码,下面四位显示步进时间段、步进输出段。

Y0、Y1、Y2、Y3指示灯:输出指示。

:正常显示/编程模式选择。

连续按三秒：进入或退出编程模式。

点动按键：切换功能码，轮换选择“步进时间”或“步进输出”。

和：增/减键，按一次，相应功能码或数据增/减“1”，若按下不放，则连续增/减。

：移位/设定键。

连续按1.5秒：进入或保存退出数据设定。

点动按键：移动设定数据位置。

、：点按，切换时间/日期；长按，设定时间/日期。（XHST-10D、10F此键无效）

### 三、XHST-10D功能指令说明

步进时间设定及功能代码：

步进时间段设置				步进输出段设置			
第一行	功能简介	第二行	数据说明	第一行	功能简介	第二行	数据
显示功能		显示数据		显示功能		显示数据	
tXX0 -tXX2	第XX步进时间段。 “0-2”表示时间单位，详见“XHST-10D时间单位说明表”	1234	表示时间	dXX	第XX步进输出段	0001	表示Y0输出四，详见输出设表2”。