

旭久电气CKJP-125A/1140V路灯专用真空接触器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 旭久电气CKJP-125A/1140V路灯专用真空接触器 |
| 公司名称 | 乐清市旭久电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇泮东村 |
| 联系电话 | 15067706433 |

产品详情

旭久电气CKJP-125A/1140V路灯专用真空接触器（厂家）

CKJP-125A/1.14KV交流真空接触器-单级说明使用于交流50HZ，主回路额定工作电压到1140V，额定工作电流至125A的电流系统中，供远距离接通与开断电路及频繁地起动和控制交流电动机用。并适宜于与各种保护装置组成磁力启动器，具有电弧不外露等特点。特别适用于组成防爆磁力启动器。适用于煤矿或石油等行业。

主要技术参数

主电路额定电压1140V，50HZ（能在电网电压 $\pm 15\%$ 波动下正常工作）。

主电路额定电流至125A。

主触头参数：开距 2.0 ± 0.2 （mm），超程 1.0 ± 0.2 （mm）。

额定工作制：长期工作制和断续周期工作制，在断续周期工作制时的通电持续率为40%。

通断能力:额定接通1250A，额定分断600A，极限分断2500A。

操作频率：AC4负荷240次/h。短时（20s）2000次/h。

电寿命：AC4负荷大于6万次。

机械寿命：300万次。