

吉谦JQ-606除静电离子风枪手持式

产品名称	吉谦JQ-606除静电离子风枪手持式
公司名称	东莞市吉谦防静电科技有限公司
价格	450.00/套
规格参数	品牌:吉谦 型号:JQ-606 产地:东莞
公司地址	厚街镇珊美社区湖光路富邦大厦第三层8号
联系电话	0769-89798033 18826821351

产品详情

产品特点：

- 1.中和静电迅速
- 2.离子气流覆盖面积大
- 3.风力调节范围宽
- 4.风枪有良好的接地保护

产品简介PRINCIPLE OF ACTION

JQ-606离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上手持式静电消除器

，设计用于大风量除尘和中和静电，风量大小可调节，广泛用于精密电子产品，电子组装线医药制造等

，离子作用距离可达1米，离子风枪需配JQ-501高压电源一起使用

作用原理PRINCIPLE OF ACTION

JQ-606离子风枪

可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和掉，达到消除静电的目的，高速压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走

应用范围TYPICAL APPLICATION

精密电子产品生产，电子组装线，医药制造组装线，印刷，包装，塑胶薄膜的剪切覆膜以及模具产品的脱模等

技术参数FEATURES

技术参数

工作电压：	4.6KV
消耗电流：	300UA
重量：	0.5KG
高压电线长度：	3M
操作温度：	0-50

压缩空气压力： 40-80PSI
工作气流速度： >10M/SEC

测试结果

测试条件

测试电压：	1KV-100V			
环境温度：	22			
湿度：	60%			
距离：		60MM	90MM	150MM
中和时间：	正	0.6S	0.8S	1.1S
	负	0.7S	0.9S	1.2S
残余电压：	25V			

*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准，静电消除时间是从测试电压1000V-100V测得

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪

*测试数据会因周围空气的温度变化而有差异

安全措施SAFETY MEASURES

1.安装操作前须读操作说明书

2.操作前必须可靠接地

3.易燃易爆的环境下不可操作风枪

4.不得擅自进行修理

安装说明INSTALLATION

JQ-606离子风枪要配备JQ-501高压发生器一起使用，将风枪连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺手针旋转到底，然后将风枪连接线的接地线接地高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压，风枪接上空气压缩气，打卡高压发生器电源即可工作

注：如果需要可选择安装空气过滤器

产品保修与服务WARRANTY AND SERVICE

本公司严格遵守：产品质量优，信誉良好，客户至上的宗旨，对产品进行以下承若

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件材料及工艺问题造成的质量问题

, 本公司免费修理

2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

---- END ----

我司专业生产【静电消除器/除静电设备】：除静电离子风机、离子风枪、离子风棒、离子风蛇、离子风嘴、离子风鼓、人体静电释放器/人体静电消除器、静电除尘箱...等等；还包括【防静电产品/无尘室耗材/用品】：防静电服、防静电无尘布、防静电手套、防静电手指套、防静电鞋子/帽子、防静电椅子...等等一系列防静电设备产品，如有特殊要求或订做，可拨打：188-2682-1351（陈先生）

本产品信息出自：东莞市吉谦防静电科技有限公司，版权归本公司所有