

280KW破碎机专用频敏变阻器BP4-31511厂家现货

产品名称	280KW破碎机专用频敏变阻器BP4-31511厂家现货
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:BP4-31511 品牌:民浙电力 产地:浙江
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

产品详情

280KW破碎机专用频敏变阻器BP4-31511厂家现货型号：

BP4-02501

BP4-04002

BP4-05003

BP4-06304

BP4-08005

BP4-10006

BP4-12507

BP4-16008

BP4-20009

BP4-25010

BP4-31511

BP4-40012

280KW破碎机专用频敏变阻器BP4-31511厂家现货起动性能：

性能	轻载	中载	重载	满载
负载系数	0.4	0.7	0.85	1.0
起动电流/额定电流	1.6	2.0	2.5	2.5

280KW破碎机专用频敏变阻器BP4-31511厂家现货安装、使用和调整:

(一) 安装 (1) 安装时应牢固地固定在基座上，当基座为铁磁性物质时应在中间垫放10mm以上非磁性垫片，以防影响频敏变阻器的特性；(2) 连接线应按电动机转子额定电流选用相应截面的电缆线；(3) 试车前，应先对地测量绝缘电阻，如其值小于1M 时，则须先进行烘干处理方可使用。(二) 使用和调整 (1) 电动机刚合闸说跳砸；起动电流太大，起动太快，对机械的冲击过大，可改用较多匝数的抽头。如绕组有几组(几台)并联，可拆掉一组，甚至改为串联。(2) 合闸后电机不起动，起动电流太小，或虽起动，但稳定转速不高，可调整线圈抽头，改用较小匝数抽头；如绕组有几组串联，可拆掉一组，甚至改为串联，或把绕组由Y接法改为 接法。(3) BP4频敏变阻器抽头为：零点、20%、90%、100%，出厂时接线接90%抽头。