

# 80KVA稳压器|80000VA稳压器|80KW稳压器|80000W稳压器

产品名称	80KVA稳压器 80000VA稳压器 80KW稳压器 80000W稳压器
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-SBW80KVA 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

## 产品详情

80KVA稳压器|80000VA稳压器|80KW稳压器|80000W稳压器产品特点：1.智能仪表显示”智能仪表实时显示线电压，相电压，电流。清晰，准确，分辨率高，薄膜按键操作，安全可靠。2.使用范围广，稳压范围宽，可满足电源电网质量差，电压波动范围大的场地及设备使用。3.智能采样采用单片机智能采样电路，有效的保证曹阳的精准性。4.保护功能齐全，设有过载，过压，欠压，短路等故障显示和保护功能，确保稳压器及负载安全运行。5.预置功能，保护限值可以随意设置。6.过载能力强，征集采用优质元器件，可在80%额定负载条件下连续使用，且可承受瞬间过载2倍而不损坏本机。7.适用性强，对电网和负载的适用性强，可在各种恶劣的电网和复杂的负载情况下，可靠地连续稳定工作。8..无畸变，采用电流过零切换技术，在切换过程中无断流，无产生浪涌电流使波形无畸变。9.损耗低：电力损耗最小，空载损耗小于0.5%，给用户节省大量电费。10.旁路功能易维护：可在稳压基础下根据用户的要求电压来改变市电输出电压。电力稳压器适应于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗机械、纺织设备等大型需压稳压设备80KVA稳压器|80000VA稳压器|80KW稳压器|80000W稳压器技术参数

型号	HXT-SBW80KVA
额定容量	80KVA
输入电压	380V ± 20% ( 标配 )
输入频率	50HZ 60HZ
输入相数	三相三线 三相四线
输出电压	380V ± 2% ( 标配 )
输出频率	
输出相数	
稳压精度	± 2% ( 1%-5%可调 )
额定电流	121A
显示方式	LCD七寸多功能彩色液晶屏显示

面板显示	输入输出实时电压 工作频率
稳压类型	三相全自动智能式稳压控制系统
保护功能	欠压，过压，过载，短路，缺相等多重保护
负载能力	额定功率80%长期工作
工作效率	96%
耐压等级	AC2500V/min无击穿，闪络现象
绝缘等级	F级
冷却方式	强制风扇冷却
工作噪音	60dB
海拔高度	< 1500m
工作环境	温度： 75 湿度90%RH
尺寸	长1100mm*宽650mm*高1100mm
重量	285KG

输入电压定制：三相200V,220V,230V,240,380V,400V,415V,440V,460V,480V,690V

输出电压定制：三相200V,220V,230V,240,380V,400V,415V,440V,460V,480V,690V