

大型30kw柴油发电机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大型30kw柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国闪威 型号:SW30KWCY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

大型30kw柴油发电机

30KW静音柴油发电机

机组型号：SW30KWCY-J

外形尺寸：长×宽×高（mm）2100*850*1240

重量：950（kg）

柴油机配置

类型：四冲程

输出功率：30（KW）

缸数：直列四缸

冷却方式：散热器冷却

转速:1500（r/min）

油耗率：198（）g/kw.h

转速调节：机械调速

起动方式：24V直流电起动

发电机配置

类 型：无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级：H/H

电压幅度：1- ± 5%

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功 能：水温低、油压低、超速自动报警保护。

保 修 期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年，以先到为准。

随机附件：免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

：闪威工厂所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的厂家之一，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

1、检查机组设备安装是否牢固，各部件接驳是否牢靠；2、检查日用油箱油位是否正常，油箱及输油管接口有无渗漏；3、检查膨胀水箱水位、水质是否正常，视情况添加冷却水或DCA防锈剂；4、检查机组起动用蓄电池液位、电压是否正常，视情况添加；5、检查机组润滑油油位、油质是否正常，视情况添加；6、检查进气空气阻力指示器，视情况吹洗、清洁；7、检查发电机组电压输出端空气开关是否断开；8、开机试车运行，检查机组各运行工况，并记录各项技术数据；9、检查机组控制柜上指示灯、各仪表是否工作正常，内部连线是否良好；10、清洁发电机组各部件及控制柜表面灰尘、污垢。