5kw汽油发电机

产品名称	5kw汽油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW5KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

我们的地址：2853238304@QQ.com电话：021-60441317联系手机：15921658500 期待您的咨询

5kw汽油发电机

5KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：5KW汽油发电机

机组型号：SW5KWQY

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

功率因素：1（cosΦ）

频　率：50HZ

相　数：单相/三相

额定电流：22.7A/13A

额定电压：220V/230V/380V/400V

电压调节：自动电压调节

油箱容量：25L

连续工作：12小时（H）

发动机

型　号：SW188F

额定转速：3000（r/min）

燃油消耗：380（g/kw/h）

排　量：300cc

燃油类型：汽油

启动模式：手拉式反冲启动/电启动

警示系统：有

动力开关：有

过载保护器：有

机油保护器：有

噪音指数：68分贝(dB)

整机尺寸：长730（mm）宽570（mm）高590（mm）

整机重量：70kg/千克

润滑油型号：SAE15W40（cc级以上）

发动机类型：顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套

【推荐理由】：本款机器启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外、室内施工的理想伴侣！

【主要使用】：主要建筑工地、公路维护建设、居家使用、超市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业等各种行业使用！

过载复位若有过载情况产生，红色警告灯会闪烁，发电机将自动停止输出，以保护所有设备。若想重新获得电力输出，操作员只需要按动过载复位按钮，省去了再次手拉启动的麻烦。

双频率输出您可能会来到不同电码区，或者您的特殊设备有不同的频率要求。闪威汽油发电机可为您提供两种频率输出选择：50Hz和60Hz。控制面板上显示有频率选择开关，利用此开关，您即可轻松选择所

需频率。

【维修保养】检查与清理，火花塞的检查、处理分三步：步：检查火花塞的积碳情况，如有积碳用铜刷刷干净。第二步：检查火花塞的间隙。标准间隙为0.7-0.8MM,大约三张名片厚。如果间隙不对，调整及可。第三步：检查火花塞的点火性能，火花以强劲的蓝色火花为佳。2.启动风门的开关注意事项是什么-因为发动机处于冷机时起动关闭风门，使进入化油器的空气减少，提高了混合气的浓度，这时发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门，混合气易吸附在进气道壁上，造成雾化不好，就不容易起动了。