

220A柴油自发电电焊一体机

产品名称	220A柴油自发电电焊一体机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW220ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

220A柴油自发电电焊一体机

设备品名：220A柴油发电电焊机

型号：SW220ACY

电焊机配置：

电流调节范围：50-220A

空载电压：65V

工作电压：23-30V

焊条：2.5-4.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/380V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190动力 16P

缸径：90*66mm

排量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主燃料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作时间：满载12小时

供油方式：自流式

整机尺寸：720*515*545 (mm)

整机重量：100KG

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

启动方式

手拉启动、电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

1、常态焊接,2.5-3.2-4.0毫米直径焊条，点焊5.0焊条（各种规格焊条）

2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：5.5KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保养说的比较详细，同时也是为了安全使用！

适用范围

一体机两用适用于：油田、管道建设、矿山隧道、中铁、市政、建筑工地、公路维护建设、园林建设、施工建设、电建、铁轮船焊接、国企单位、开发维护、野外施工、水利开发、应急抢修维护等

产品优势

本公司机电设备精良、技术力量雄厚，各项技术指标处于国内地位，2002-2012连续获得上海市“产品质量合格单位”称号；2012年本公司通过ISO9001、CE国际质量管理及美国SHWIL品牌体系认证