

5KW柴油发电机大泽动力

产品名称	5KW柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定频率：:50Hz
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

5KW柴油发电机大泽动力大泽静音柴油发电机电子控制系统的主要特征

- I.具有对柴油机的调节和控制功能。
- II.监控柴油机的运行状态。
- III.错误运行状态的显示。
- IV.单个元件电源的连接电缆。
- V.CAN总线连接到上一级发电机的控制元件。
- VI.具有与上一级发电机的控制单元的硬件接口。
- VII.柴油机运行状态和显示报警的功能。

这是一个静音式发电机组，外面采用静音罩，噪音隔离，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。独特的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。5KW柴油发电机大泽动力动力大。是一个应急必备发电机组。该产品采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置： ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）