

小型水冷柴油发电机组

产品名称	小型水冷柴油发电机组
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW20KW CY-J
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

20KW柴油发电机产品基本资料： 机组型号：SW20KW CY-J功率（KW）：20KW

额定电流A：90/52.6频率：50Hz

输出电压V：220/230/380/400转速（r/min）：1500 功率因素: 1

COS ϕ 相数/线数:单相/三相四线

噪声LP7m:70db 机组外形尺寸（L×B×H）：2000*850*1070mm

机组重量（kg）：680 动力配置：冷却:风扇自带冷却 启动方式:24V直流自启动

汽缸数:4缸 供油方式:直喷 汽缸排列方式:直列排列 中冷方式:水中冷

燃油型号: 0#轻柴油 机油型号:15W/40CD

调速方式:机械调速AVR斯坦福电机: 功率: 20KW

绝缘等级:H 电压控制方式:AVR 电压谐波: 4% 额定电压(V):400/230

防护等级:IP23 频率(%):50Hz 相数/接线:三相四线/Y型绕型

我们所追求的是努力，努力，再努力，走新的工业化道路，打造先进的企业经营理念。植根中国，走向国内，尽早跻身于世界特色企业之林。我们所向往的是全体员工对本公司的忠诚，对事业的执着，对业务的开拓，具有良好的道德观和价值观，进而推动企业快速，持续健康发展。我们所推行的是和谐的企业文化环境，和良好的事业发展空间，高效的管理运行机制和对成功者的激励和表扬。我们所注重的是：“以人为本”“科学发展”“管理创新”“德高无尚”的企业文化，打造一支高素质员工队伍。本公

司本着，“诚实经营、服务至上”的经营宗旨，热烈欢迎有识之士前来洽谈合作，我们愿为新老客户提供优质的产品、优惠的价格和优良的服务，并优先保证顾客的利益。

柴油的使用注意事项：保持柴油的清洁。在使用油桶加注柴油之前，要经过充分沉淀，沉淀时间**在3天以上。加油时还应仔细过滤，以防机械杂质的混入。在操作时还应保持储油容器和加油工具的清洁。不同标号的柴油可以混用。不同标号的柴油可掺兑使用，并可根据气温情况适当调配，以充分利用资源。但应注意掺兑后的凝点不是两种标号柴油的平均值，要比两者平均值稍高一些。例如-10号和-20号各一半对掺，掺兑后所得柴油凝点不是-15，而是高于-15，约为-14~-15。掺兑时应注意搅拌均匀。在冬季缺乏低凝点柴油时，也可在0号柴油里掺入40%的裂化煤油（航空煤油），可获得-10号柴油。柴油发电机组柴油中不能掺入汽油。柴油中若有汽油存在，燃烧性能将显著变差，导致起动困难，甚至不能起动。

柴油发电机 启动方式触摸式一键启动/ATS全自起启动闪威发电机 可选配置基本配置：电启动，带移动车轮，单三相一体（柴油）选配配置：全自动ATS（来电自停，停电自启）注：闪威工厂发电机组出厂之前都是安装调试好的，您买回家只需加燃油即可使用！！！！！！品
牌：美国SHWIL闪威品牌