

## 3kw电启动汽油发电机本田动力

产品名称	3kw电启动汽油发电机本田动力
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:EC3500CX
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

3kw电启动汽油发电机本田价格

型号：EC3500CX

机组结构：框架型

额定功率：2.8KW

大功率：3.1KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V

励磁方式：有刷全铜

油箱容量/工作时间：15L/8.5小时

发动机型号：JH200F-A(CP200)

发动机形式：单缸四冲程、风冷

缸径×行程：68×54

排量：196cc

燃油型号：90#车用无铅汽油

润滑油型号：SAE15W/40

润滑油容量：0.67L

启动方式：手拉启动

机组尺寸：590 × 435 × 440

包装尺寸：610 × 450 × 470（纸箱）

净重/毛重：44/46

## 四冲程小型汽油发电机安全使用与维护指南。

### 一、小型汽油发电机安全使用须知

- 1、为避免排气中毒，严禁在室内或其它任何通风不畅的场所使用本机。
- 2、为避免排气中毒及火灾，使用时严禁将排气口转向建筑物或设备。
- 3、为避免火灾，加油时必须停止汽油机运转。
- 4、为避免火灾，请将溢出的燃油擦拭干净。
- 5、为避免火灾，应注意燃油的种类并按规定量加油。
- 6、为避免火灾，严禁在有易燃物的场所使用本机。
- 7、为避免触电，严禁在雨雪环境中使用本机。
- 8、为避免触电，严禁用湿手触摸接线插座或插头。
- 9、为避免触电及火灾，严禁将本机与市民的生活用供电线路相连接。