3kw电启动汽油发电机本田动力

产品名称	3kw电启动汽油发电机本田动力
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:EC3500CX
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

3kw电启动汽油发电机本田价格

型号: EC3500CX

机组结构:框架型

额定功率: 2.8KW

大功率: 3.1KW

额定频率:50Hz

额定电压:220V

励磁方式:有刷全铜

油箱容量/工作时间:15L/8.5小时

发动机型号: JH200F-A(CP200)

发动机形式:单缸四冲程、风冷

缸径×行程: 68×54

排量:196cc

燃油型号:90#车用无铅汽油

润滑油型号: SAE15W/40

润滑油容量:0.67L

启动方式:手拉启动

机组尺寸:590×435×440

包装尺寸:610×450×470(纸箱)

净重/毛重:44/46

四冲程小型汽油发电机安全使用与维护指南。

- 一、 小型汽油发电机安全使用须知
- 1、 为避免排气中毒,严禁在室内或其它任何通风不畅的场所使用本机。
- 2、 为避免排气中毒及火灾,使用时严禁将排气口转向建筑物或设备。
- 3、 为避免火灾,加油时必须停止汽油机运转。
- 4、 为避免火灾,请将溢出的燃油擦拭干净。
- 5、 为避免火灾,应注意燃油的种类并按规定量加油。
- 6、 为避免火灾,严禁在有易燃物的场所使用本机。
- 7、 为避免触电,严禁在雨雪环境中使用本机。
- 8、 为避免触电,严禁用湿手触摸接线插座或插头。
- 9、 为避免触电及火灾,严禁将本机与市民的生活用供电线路相连接。