

12kw柴油发电机日本动力

产品名称	12kw柴油发电机日本动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

12kw柴油发电机日本动力 大泽发电机引进国外的生产技术，大的减少了油耗，延长了发电机的使用寿命，减少了发电机的噪音水平，其技术工艺达到国际水平。大泽发电机在开拓市场中所进行的探索，所积累的经验，所吸取的经营理念，所锤炼的大泽动力精神，这一切都离不开社会各界成功人士的信任和支持，让大泽动力车载发电机品牌有了今天的成，大泽人表示衷心的感谢！

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

大泽-发电机组厂家主要销售销售柴油发电机组,发电机组功率为3-3000KW、移动电站为24-600KW、船用应急柴油发电机组24-800KW、燃气发电机组、柴油发电机组以及各种系列、殊系列柴油发电机组的同时从事发电机组保养和发电机组配件的售后服务。

当发动机刚停止时，应快速、彻底的排除机油。

1.松开空滤器维护盖螺钉，拆下空滤器维护盖。

2.取出机油尺。

3.排出废机油。

4.加入推荐的机油，检查机油位。

5.重新装上空滤器维护盖并拧紧螺钉。

6.根据环境要求，使用过的机油请封装到容器中，并交由业处理中心回收。请勿扔进垃圾筒或泼洒到地面。