

## XKZ-5G2 , XKZ-10G2电磁振动给料机控制箱

产品名称	XKZ-5G2 , XKZ-10G2电磁振动给料机控制箱
公司名称	海安市粮食机械有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	江苏南通市海安县曲塘工业园区
联系电话	0133-38080638 13485156899

## 产品详情

XKZ-5G2 , XKZ-10G2

电振机控制仪主要是针对电磁振动给料机配套使用，可接受计算机送来的4-20mA(或DC0-5V)自动信号，实现远程自动调节给料机的振动力。还可实现快、慢加料控制，具体情况可根据客户需要制定。一、主要技术参数1.电源电压：AC220V ± 10%2.电源频率：50HZ3.工作条件：（1）环境温度：- 20 ~ +40 （2）相对湿度： 85%（+20 时）（3）没有剧烈的振动（4）在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属绝缘的气体及导电尘埃。二、使用使用时，打开电源开关，顺时针调节电位器旋钮，可观察到电流表指针的变化，电振机的振动力随电流表的大小变化而变化，直到调节至客户需要为止。三、常见故障及解决办法A、调节电位器、给料机无振动反应原因：1、电位器损坏或各接线接触不良、断开；2、保险丝烧断；3、电路板损坏B、电流大、没有振幅原因：可控硅击穿，需更换C、交流电通过电磁铁线圈有触发脉冲但可控硅不触发原因：可控硅损坏，需更换D、在手动位置，调节电位器给料机无振动反应原因：1、电路板上芯片损坏；2、电路板上三极管损坏；3、电容损坏E、在自动位置加入自动控制信号后给料机无振动原因：1、流压变换电阻损坏；2、自动控制输入线未接好；3、输入的自动信号与控制箱不匹配