

## 2kW千瓦本田动力汽油发电机

产品名称	2kW千瓦本田动力汽油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:EC2500CX
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

### 产品详情

本田汽油发电机

型号：EC2500CX

机组结构：框架型

额定功率：2.0KW

大功率：2.2KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V

励磁方式：有刷全铜

油箱容量/工作时间：15L/8.5小时

发动机型号：JH168F(GX160)

发动机形式：单缸四冲程、风冷

缸径×行程：68×45

排量：163cc

燃油型号：90#车用无铅汽油

润滑油型号：SAE15W/40

润滑油容量：0.67L

启动方式：手拉启动

机组尺寸：590 × 435 × 440

包装尺寸：610 × 450 × 470（纸箱）

净重/毛重：44/46

## 注意事项

事项一：操作和移动时要始终保持本田发电机直立，发电机倾斜会有油从油箱泄漏出的危险

事项二：发电机运行时发电机运行一段时间会发热，尽可能的将发电机放置在过路人及儿童无

事项三：发电机运行时在汽油发电机运行的时候，切勿在排气口附近放置任何可燃物品

事项四：发电机运行时发电机在运行的时候切勿盖防尘罩

事项五：防止触电切勿在雨中及雪天使用发电机

事项六：防止触电切勿湿手触摸运行中的发电机，否则会有触电的危险