

MP1497DJ-LF-Z

产品名称	MP1497DJ-LF-Z
公司名称	深圳市广赢电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MP1497DJ-LF 品牌:MPX 封装:SOT23-8
公司地址	深圳市福田区华强北街道深南中路3006号佳和大厦A座2607室
联系电话	0755-82714019 13602584436

产品详情

型号：MP1497DJ-LF-Z

丝印：IACQ

类别：集成电路（IC）

产品族：稳压器 - 开关稳压器

功能：降压

输出配置：正

拓扑：降压

输出类型：可调式

输出数：1

电压输入：4.5V-16V

电压输出（固定）：0.8V

电压输出：13V

电流输出：3A

频率开关:500kHz

同步整流器:是

工作温度:-40 ° C ~ 125 ° C (TJ)

安装类型:表面贴装

封装/外壳:SOT-23-8 薄型 TSOT-23-8

供应商器件封装:TSOT-23-8

我司主营范围：集成电路IC 可编程逻辑器件

二三极管 电容电阻 连接器 开关

主要品牌：ALTERA XILINX AD TI ST DIODES MPS

您这边后期如有需要这一方面的产品需求 可以随时联系我

我司可为各终端采购商服务（一站式配单）

保证产品的质量优质 原装原厂 价格公道

深圳市广赢电子有限公司

联系人:娜娜

手机号：13510146858（微信同号）

座机号：0755-82714019（直线）

Email:nana@win-winelec.com

企业QQ：2853501290