

手提式7千瓦家用汽油发电机

产品名称	手提式7千瓦家用汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

手提式7千瓦家用汽油发电机 原装欧洲狮汽油发电机噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型汽油发电机组的特点还有就是启动方便，移动方便，这是一款静音型汽油发电机组，欧洲狮汽油发电机还分为普通汽油发电机组和永磁汽油发电机组。欧洲狮发电机售后要是通过电话解决不了的问题，我们会立刻要求客户把机器寄到我们厂家或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。

技术参数

产品型号：B-7900GDI

额定功率KW：7

备用功率KW：7.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：手启动/电启动

排 量：439CC

燃油型号：93#、95#、98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 12-15

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-190

发动机类型 : 单缸、四冲程、风冷

额定转速r/min : 3000

缸径*行程mm : 90*66

油箱容量L : 25

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 手推式

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音

长 : 675mm

宽 : 520mm

高 : 535mm

整机净重 : 85KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-75

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

1、发电机组在初次使用20小时后，应立即更换机油和机滤，每使用100小时后，必须跟换机油和机滤；2、发电机组每使用100小时需清理空气滤芯，每200小时必须更换；3、发电机组每使用100小时应检查火花塞间隙和清理积炭，每300小时更换；4、发电机组每使用300小时或一年后，应清洁油箱、燃油阀及其滤网，并更换汽油滤芯；5、本机组所采用的启动电池为全免维护电池，不需要加注蒸馏水。发电机组正常运转时，其发动机内充电器会自动给启动电池充电。若长时间不用，则应采用外接充电器给启动电池充电。（每三个月充电一次）