

# 酒店水吧设备 芜湖酷迪亚 芜湖水吧设备

产品名称	酒店水吧设备 芜湖酷迪亚 芜湖水吧设备
公司名称	芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区芜湖商品交易博览城K区6幢3层310
联系电话	暂无

## 产品详情

不知道大家有没有发现制冰机故障时制冰机上的指示灯也会闪烁，其实根据指示灯的闪亮情况也可以判别故障。

一、电源指示灯一直快速闪烁机器不工作：

故障：检测水温探头断路。

解决方法：打开后盖板，打开压缩机上方的电器控制盒盖，找到一个三芯接插件，查看是否有脱离或接触不良的现象，从新接插既可。

二、3个指示灯循环闪烁，机器不工作：

故障：机器制冰及脱冰不正常。

解决办法：

1.切断电源，重新开机，首先检查风扇、水泵是否工作正常，如有异常先予以排除，芜湖水吧设备，后检查压缩机是否已启动工作，奶茶店水吧设备，如无工作应检查压缩机附近的部分，如已启动，判断制冷系统故障，按相应的维修方法。

2.如制冷系统无故障，能正常制冰，但一直制冰不进行脱冰，90分钟后机器工作异常而作保护性停机。需要用万用表测量水温探头的组别（在水下箱温度接近0度的时候，拔下控制盒内的三芯线，测量两边的两根线的阻则），如阻则在27K以上，则判断为控制器坏，应予以相应的跟换，如阻值低于27K则需断开两根线中的任意一根，通过窜接电阻的方式将电阻调整到27K到28K 之三、冰满灯快速闪动：

故障：表示脱冰时间超过规定的时间，机器自动保护，

解决方法：

- 1.一般这种情况，重新开机即可，如反复出现应检查滑冰版是否上下摆动动作灵活。
- 2.如果两通电磁阀损坏，酒店水吧设备，也会出现此现象，机器能制冷，但冰块达到设定厚度进入脱冰状态时水泵停止工作而制冰不脱落，检查时强制脱冰，（长按住选择键3秒），如制冰器内无明显气流声，则可认为两通电磁阀坏，可检查电磁阀供电是否正常。可更换线圈试机，阀体本身不能打开极少。

以下是全自动封口机的常见故障解决方法参考：

杯口封不牢，渗漏:

- 1.关闭电源，待上模内压板恢复常温后擦拭干净。
- 2.调整胶膜，使其平整舒展。
- 3.将杯口擦拭干净再行封口。
- 4.调节温度。

杯口胶膜切口不圆滑或切不断:

- 1.清洗齿刀。
- 2.修理或更换齿刀。
- 3.机器运动有明显噪音:
- 4.拆除上盖，水吧设备公司，查明噪音来源。
- 5.在发出噪音的部位加黄油润滑。

芜湖酷迪亚制冰机的常见故障以及解决方法：

- 1.水箱内无水，不显示缺水，冰块疏松有杂质。

故障：该故障是因为多次制冰后水箱的水中会留下杂质，或水富含矿物质，使水位探头表面结垢，影响探头探测的灵敏度。

解决方法：排尽残留水洗净水箱内部，清洁探头表面。

- 2.水箱内有水，显示缺水。

解决方法：应检查控制盒内的二芯和三芯的接插件是否可靠连接，重新接插一般可以解决问题。

- 3.喷水管的流水不畅，部分冰块不玩整。

故障：喷水管堵塞；

解决方法：在控制流水状态下，用镊子或其它尖锐的东西清洗喷水管上的出水孔上的所附杂物。直至每

个孔的流水都通畅。

4.制冰正常但脱水困难或不脱水；

故障：两通电磁阀不工作或卡死；

解决方法：启动制冰机后，制冰器上产生冰块后，长按选择键3秒进入强制脱冰状态，用手摸电磁阀，如不震动，则表示电磁阀供电不正常，应检查控制板及连接线。如有震动，则可反复脱冰数次，可解决部分电磁阀卡滞问题，如仍存在问题，说明电磁阀损坏，需更换电磁阀。

酒店水吧设备-芜湖酷迪亚-芜湖水吧设备由芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司提供。“吧台设备，奶茶原物料”就选芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司（[www.whshuib.com](http://www.whshuib.com)），公司位于：芜湖市弋江区芜湖商品交易博览城K区6幢3层310，多年来，芜湖酷迪亚坚持为客户提供好的服务，联系人：王业吾。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖酷迪亚期待成为您的长期合作伙伴！