

养殖水产用20kw柴油发电机

产品名称	养殖水产用20kw柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW20KWCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

养殖水产用20kw柴油发电机

排气冒黑烟

排气中的黑烟主要是燃料不完全燃烧的碳粒。因此，燃油供给系统燃料的过量供给，进气系统空气量减少，缸体、缸盖与活塞构成的燃烧室的密封性差，喷油器喷射质量差等因素都会使燃料燃烧不完全，从而使排气冒黑烟。排气冒黑烟主要有以下原因：

1. 高压油泵供油量过大或各缸供油量不均匀
2. 气门密封不严，造成漏气，气缸压缩压力低
3. 空气滤清器进气道阻塞、进气阻力大，使进气量不足
4. 缸套、活塞、活塞环严重磨损

5. 喷油器工作不良

6. 发动机超负荷运转

7. 喷油泵供油提前角过小，燃烧过程后移到排气过程进行

8. 汽油电喷系统控制失效故障等

对于冒黑烟的发动机可通过高压油泵调校，喷油器喷射试验检查，气缸压缩压力测量，进气道清洁，供油提前角的调整、汽油电喷系统故障诊断等工作予以检查和排除。

20KW静音柴油发电机产品基本资料：

机组型号：SW20KW CY-J

功率：20KW

额定电流：90/52.6

频率：50Hz

输出电压：220/230/380/400V

转速：1500 (r/min)

功率因素：1 COS ϕ

相数：单相/三相

线数：四线

噪声：LP7m 70db

动力配置：四冲程柴油动力

冷却：风扇自带冷却

启动方式：24V直流自启动

缸数：4缸

供油方式：直喷

汽缸排列：直列排列

中冷方式：水中冷

燃油型号：0#轻柴油

机油型号：15W/40CD

调速方式：机械调速AVR

电机：英国斯坦福电机

功率：20KW

绝缘等级：H

电压控制：AVR

电压谐波：4%

额定电压：400/230（V）

防护等级：IP23

频率：50Hz

相数：三相四线

接线：Y型绕型

外形尺寸：（L×B×H）2000*850*1070mm

机组重量：680 kg