

倍加福转换器KFU8-FSSP-1.D 安全栅 格力股权

产品名称	倍加福转换器KFU8-FSSP-1.D 安全栅 格力股权
公司名称	上海桂抡自动化设备有限公司
价格	1680.00/10
规格参数	型号:KFU8-FSSP-1. 品牌:P+F倍加福 产地:国外
公司地址	宝山沪太路
联系电话	13671844297

产品详情

频率电压电流转换器 KFU8-FSSP-1.D

极限频率40KHz

电压或电流输出

增量型输出(因数 1 ... 9999)

多范围的供电

2线, 3线, 4线, 本安传感器和旋转编码器可连

辅助电源供电

通过电源导轨连接

测量周期

显示: 输入数值单位 Hz 或 1/min, 输出数值单位 V 或 mA

可调显示更新 (0,001 ... 2,5 s)

曹女士 13671844297/18352552199

产品阐述频率电压电流转换器40 kHz 型功能安全性参数平均失效时间(天) 100 a电源额定电压200 ... 230 V AC; 100 ... 130 V AC; 50 Hz 20 VDC ... 30 VDC保险丝类型外部保护 4 A功率损耗AC: < 5 VADC: < 5 W指示灯/操作键类型红色, 高7mm的, 4位7段数字显示显示间隔0,002 ... 9999 Hz or 0,01 ... 9999

min-1参数设置按钮菜单设置输入 1连接端子 8-,9+可连接传感器类型NAMUR 传感器符合
DIN EN 60947-5-6开环电压8,2 V DC短路电流6,5 mA开关点1,2 ... 2,1 mA 开关迟滞大约0.2mA阻抗1,2
kOhm输入 2开关点高: 16 ... 30 V DC; 最大值10 mA; Ri 3 k 低 : 0...6V连接端子 7+, 13- 传感器供电端子
14, 15 npn/pnp 输入 (电气隔离)可连接传感器类型2 线、3 线或 4
线接近开关和增量式旋转编码器传感器供电19 ... 28 V 稳定直流 30 mA 短路保护输出模拟量电压输出0
... 10 V DC; 2 ... 10 V DC;最大 30 mA; 精度: 12 mV; Ri 330 (端子 5+, 6-)模拟量电流输出0 ... 20 mA;
4 ... 20 mA; 精度: 25 A; Ri 600 (端子 4-, 5+)数字型增量 (Ub -3 V), 20 mA , 短路保护 (端子 1-,
2+) 带频率分区 Fin /1 ... Fin /9999传输特性输入频率 40000 Hz, 脉冲停止/脉冲长度: 12 s偏差
0,2 % 满量程值符合标准电磁兼容性符合标准 EN 50081-2 /EN 50082-2周围环境环境温度-25 ... 40 ° C (-13 ...
104 ° F)储存温度-40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F)相对湿度最大 80 %, 不冷凝海拔0 ... 2000 m操作条件设备仅
用于室内环境机械特性连接组件警告 : 请注意, 该设备仅可以连接至可切换电源。开关或断路器必须
能够轻松触及, 并且标识为设备分离器。防护等级IP20连接有序号可插拔式端子, 最大线径部分 0.34 ... 2.5
mm²结构类型终端模块化安装在Makrolon , KF系统 用于开关柜/开关柜模块安装安装在35mm标准导轨

倍加福安全栅 : KFU8-DW-1.D KFU8-FSSP-1.D KFU8-UFC-1.D KFU8-UFC-EX1.D KFA5-DWB-
EX1.D KFA6-SR2-EX1.W KFA6-SR2-EX2.W KFDO-SD2-EX1.10100 KFDO-CC-EX1
KFD2-VR4-EX1.26 KFD2-VR2-EX1.50M KFD2-VR-EX1.500M KFD2-UT2-EX2-1 KFD2-UT2-EX2
KFD2-UT2-EX1-1 KFD2-UT2-EX1 KFD2-UT2-2 KFD2-UT2-1 KFD2-USC-1.D

KFD2-UFC-EX1.D KFD2-STC4-EX2 KFD2-STC4-EX1.20 KFD2-STC4-EX1-Y122583
KFD2-STC4-EX1 KFD2-STC4-2 KFD2-STC4-1.2O KFD2-STC4-1 KFD2-ST2-EX2 KFD2-ST2-EX2
KFD2-SRA-EX4 KFD2-SR2-EX2.W KFD2-SR2-EX1.W.LB KFD2-SR2-EX1.W KFD2-SOT2-EX2
KFD2-SOT2-EX1.LB KFD2-SL2-EX2.B

KFD2-SL2-EX2 KFD2-SL2-EX1.B KFD2-SL2-EX1 KFD2-SH-EX1 KFD2-SCD2-EX2.LK
KFD2-SCD2-EX1.LK KFD2-SCD2-1.LK KFD2-SCD-EX1.LK

KCD2-SCD-1 KCD2-SCD-EX1 KCD2-SR-EX1.LB KCD2-STC-1 KCD2-STC-EX1 KCD2-STC-
EX1.20 KCD2-UT2-EX1

曹女士 13671844297/18352552199