

RXGY-9850高压脉冲试验装置

产品名称	RXGY-9850高压脉冲试验装置
公司名称	广州智品汇电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:智品汇 型号:RXGY-9850 产地:广州
公司地址	广州市番禺区南村镇兴业大道13号一楼
联系电话	18820036852

产品详情

RXGY-9850高压脉冲试验装置

符合标准：按照GB 19510.9-2009 中15.1章以及附录I.1、GB 19510.10-2009 中15.2章以及附录J.1图

技术参数：

1、试验工位：每次试验一只

2、试验直流电源：

A、DC0 ~ 300.0V可调，数显精度 $\pm (0.5\%+5\text{个字})$ ，稳压精度1%

按标准配置含保护二极管、电阻、电容组成的反极性脉冲保护电路

B、隔离输出供电

C、最大输出电流不超过1A

D、输出电流表：DC0 ~ 199.9mA 数显精度 $\pm (0.5\%+5\text{个字})$

3、通电、断开时间：1 ~ 99秒可调

试验时间：0.01 ~ 99.99小时，试验时间到自动停机

4、脉冲发生装置：

A、按照标准配置高压电容5000PF、50PF

B、按照标准配置合适的快速高压整流二极管

C、配置电流调节电阻器：

可调电阻0 ~ 100 ~ 1000 ，2档可选择，最大负载电流200mA

D、配置一个闭合时间为3 ~ 15mS的真空继电器开关，比如H16、VR312、VR412、或者等同类似产品

E、配置可调的多档压敏电阻，高低压模块独立接线端子

高压模块：1KV、2KV、3KV、4KV、5KV、6KV 各2个

低压模块：100V ~ 900V按照100V递增 共9档，每档各2个

5、静电高压表：测量范围0 ~ 8KV，数字显示，分辨率1V

显示精度 \pm （1%读数+10个字）

6、控制电源：AC220V，50Hz，1000VA

7、设备大约体积：600x600x1000mm，重150kg