

# 三相全自动补偿电力稳压器

产品名称	三相全自动补偿电力稳压器
公司名称	上海邦朗机电设备制造有限公司
价格	38900.00/台
规格参数	上海邦朗:机电 BLSBW:350KVA 上海:嘉定
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D91幢
联系电话	15821448395 13918744006

## 产品详情

### 产品描述：

本产品可广泛应用于工矿企业、油田、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研部门的电子计算机、精密机床，数控、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

标准：JB/T 7620

### 产品特点

由柱式接触调压器、取样、保护、控制电路，低速同步电机机构，补偿变压器等主要部分组成。当市电电压不稳或用户负载变化引起的波动时，取样电路将电压信号经处理送同步电机，使其带动柱式接触式调压器碳刷上下移动，保证输出电压的稳定。具有容量大、损耗低、效率高稳压范围宽、精度高、保护功能强、运行可靠等。并设有缺相、过压、欠压及过流保护功能。

### 技术参数

型号 SBW

KVA 10 ~ 2  
500

输出电压 稳压精度 V  $380 \pm 2\%$

欠压保护 V 输出低于额定电压-15%，延时3-5秒切断输出电源

过压保护 V 输出超过额定电压+10%，延时3-5秒切断输出电源

短路 当负载设备短路时，切断输出电源

过流 当负载设备过流时，切断输出电流

逆相 切断输出电源

缺相 切断输出电源

旁路 当稳压器故障或维修时，具备电源手动或自动直通装置

输入电压范围

V 304 ~ 456宽电压特殊定制

调压速度

s 0.05s(输入电压变化10%时)

温升 K

< 60

频率 Hz

50/60

绝缘电阻 M

5

耐压V/1min

2000

如有其它特殊要求和详细资料请咨询我们的客服！