

CAKJ数显多功能表 电子式电能仪表

产品名称	CAKJ数显多功能表 电子式电能仪表
公司名称	许昌昌安科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电子式电能仪表 品牌:昌安科技 型号:CAKJ-42Z1
公司地址	许昌市光明路西段2幢东1单元2层
联系电话	0374-3321607 13503890551

产品详情

类型	电子式电能仪表	品牌	昌安科技
型号	CAKJ-42Z1	基本电流	5A (A)
准确度等级	0.5级	参比电压	100 (V)
电流倍率	6	显示方式	数显
频率	50-60 (Hz)	最大电流	6 (A)

cakj-42z1系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智能电表，能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级，实现led现场显示和远程rs-485数字接口通讯、采用modbus通讯协议。

功能	cakj-42z11a	cakj-42z11b	cakj-42z12a(s)	cakj-42z12b(s)
适用系统	三相三线	三相四线	三相三线	三线四线
输入参数	a,c相电流abc线电压5a或1a,100v	a,b,c,n相电流相电压5a或1a,57.73/100v220/380v	a,c相电流abc线电压5a或1a,100v	a,b,c,n相电流相电压5a或1a,57.73/100v220/380v
测量及显示	ia,ic,uab,ubcw,var , cos ,hz	ia,ib,ic,ua,ub,uc , w,var , cos ,hz	ia,ic,uab,ubcw,var,cos ,hzwh,varh电能	ia,ib,ic,ua,ub,ucw,var , cos ,hzwh,varh电能
显示方式	三组数字切换	三组数字切换	三组数字切换	三组数字切换
电能脉冲输出			有功电能、无功电能两路 (可选)	有功电能、无功电能两路 (可选)
设置	按键设定	按键设定	按键设定	按键设定
数字接口	485接口modbus通讯协议	485接口modbus通讯协议	485接口modbus通讯协议	485接口modbus通讯协议
外形尺寸	120 × 120 × 128	120 × 120 × 128	120 × 120 × 128	120 × 120 × 128
开孔尺寸	112 × 112	112 × 112	112 × 112	112 × 112

