

# 昕锐X800Pro户外测距望远镜

产品名称	昕锐X800Pro户外测距望远镜
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昕锐 型号:X800Pro 产地:中国
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

## 产品详情

功能配置	X800Pro
放大倍率	7X
测距范围	0-1000m
测距精度	0.5m
物镜直径	26mm
视场	7度
测距分辨率	0.1m
显示	LCD显示
出瞳直径	3.7mm
激光类型	905nm
防护等级	IP56
激光安全	CLASS1
电池类型	CR123A
蓝牙	无
倾角/水平距离	
距离单位	米、码、英尺
角度单位	度、百分比
目镜调焦方式	旋钮式屈光度调焦
电池使用时间	不低于10000次
目标瞄准框	样式可选
测量提示	有震动提示，可开关
工作温度	-20 ° ~ 60 °
尺寸	125.6mm*83.59mm*43.96mm
重量	310g
测量模式 功能全解	扫描，远距F，近距C，普通模式

- 1、距离显示
- 2、码
- 6、震动提示
- 7、电量指示

- 3、英尺            8、 远距模式
- 4、米             9、 近距模式
- 5、 激光发射提示    10、 角度单位

### 距离单位设置

首先默认进入设置的是距离单位设置，按“M”键确认并返回到测量模式。按“R”

键选择所需单位（如米），按“M”键确认并返回到测量模式。

蓝牙开关设置菜单(X800PRO除外)

按“R”键选择蓝牙图标显示或不显示（即蓝牙的开关，默认蓝牙是关闭状态），按“M”键确认。

### 测量模式设置菜单

在测量模式设置菜单中（远距和近距及标准测量模式的设置）测量模式（默认是近距模式）按“M”键确认。按“R”键切换选择相应的模式如近距模式。

### 角度单位设置

角度单位设置菜单中，按“R”键切换选择需要的单位（

### 振动开关设置菜单

关闭状态键选择振动图标显示或不显示（即振动的开关，默认振动是