

# 金诚电子2065集成灶开关

产品名称	金诚电子2065集成灶开关
公司名称	嵊州市金诚电子有限公司
价格	93.00/件
规格参数	品牌:金诚 产品类别:JC-2065 材质属性:其他家具
公司地址	嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路16号
联系电话	83507388 13957515113

## 产品详情

品牌	金诚	产品类别	JC-2065
材质属性	其他家具	可否定做	可以
型号	JC-2065	贸易属性	内贸

专业设计、生产油烟机、消毒柜、三合一整体橱柜的电脑控制板，欢迎来人来电垂询。

触摸式集成灶开关，数码显示器功能，消毒、烘干、三速风机、照明、煤气灶联动。

6感应按钮开关：从左依次排列（下图）电源、自动、保洁烘干、风机、照明、延时。

电源开关感应键：

开启进入待机或关闭整机，当在待机或工作状态下可以关闭所有输出进入关机状态，所有显示关闭，除开关键外所有其他按键无效，在关机状态下按开关键进入待机状态，可按其他功能键进入各种功能。

自动感应键：

第一次为120分钟自动保洁烘干，第二次为90分钟自动保洁烘干，第三次为60分钟自动保洁烘干，然后依次循环。120分钟自动保洁烘干分别为50分钟保洁、10分钟停顿、60分钟烘干循环，90分钟为35分钟保洁、10分钟停顿、45分钟烘干循环，60分钟为20分钟保洁、10分钟停顿、30分钟烘干循环。在烘干循环中前15分钟连续输出，然后停3分钟开2分钟、如此5分钟为一个循环直致结束。

保洁烘干感应键：

第一次为120分钟保洁，第二次为90分钟保洁，第三次为60分钟保洁，第四次为60分钟烘干，第五次为30分钟烘干，然后依次循环。保洁输出致最后10分钟关闭输出，烘干循环同自动功能中的烘干循环。以上

两键均在设置完成3秒后启动工作，在设置期间相应功能指示点亮，自动为保洁标记和烘干标记同时点亮，时间区显示相应工作时间，启动后相应功能指示灯闪烁，时间区开始以分为单位倒计时，到零后退出功能，如有相应工作启动再按以上任意键将退出功能。

风机感应键：

按此键开启或调整风机强弱，当风机不工作时开启风机弱档，然后按中档、强档顺序循环调整。风机显示窗分别显示弱档1、中档2、强档3，当风机不运行时显示0。

照明感应键：控制照明灯开启与关闭。

延时感应键：

按延时键进入延时功能，第一次为1分钟，再按分别为1-9分循环，时间区显示相应延时时间，延时指示灯亮，设置完成3秒后启动，启动后时间区显示倒计时，延时指示灯闪烁，倒计时完后关闭风机。

调整北京时间：按住延时键3秒，滴声提示进入时间调整功能，时间区小时位闪烁，可按自动键上调小时，按保洁/烘干键下调小时，再按延时键，时间区分钟位闪烁，可按自动键上调分钟，按保洁/烘干键下调分钟，如此循环，8秒无调时操作自动确认保存并退出时间调整功能。

当检测到有炉火信号将自动开启风机弱档，若风机之前已经开启则档位不变。

当检测到炉火关闭将自动进入3分钟延时功能。

当检测到电磁炉工作时，电磁炉指示灯点亮。