

阿尔尤特厂家AT-R0816八路继电器厂家自主研发制造

产品名称	阿尔尤特厂家AT-R0816八路继电器厂家自主研发制造
公司名称	阿尔尤特（西安）智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入电压:DC18-28V 型号:AT-R0816 输出回路:八
公司地址	西安市高新区锦业路32号1幢10401室
联系电话	029-81128136 18092480326

产品详情

阿尔尤特（西安）智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体化的智能化高新技术企业；公司主营业务包括：智能照明控制系统、环境质量监控系统、能耗监测系统、酒店客房控制系统、建筑智能控制系统等；产品广泛应用于：机场、地铁、高铁、商业综合体、酒店、办公楼、医院、学校、体育馆、工矿企业等领域；公司秉承“真诚、专注”的核心价值观；聚焦用户需求，为用户提供建筑智能化解决方案；公司将持续强化科技创新和品牌建设，致力于成为全球建筑智能化解决方案提供商。

我公司主要经营智能照明控制系统，环境质量监控系统，能耗监测系统，酒店客房控制系统，建筑智能控制系统

我们的地址：西安市高新区锦业路32号1幢10401室电话：029-81128136联系手机：18092480326
微信QQ同号期待您的咨询

主要功能

8路继电器开关输出单元

最多可具有8个独立区域

每个区域可具有16个场景

每个区域有2个序列，每个序列可以设置最多8个步骤

每个回路具有灯具保护延时（0-60分钟）

每个回路具有手动直通开关

具有远程编程和管理功能

设备重启可选择已开的场景或指定的场景

每个回路具有分批启动延迟（0-25秒）

每个区具有2个序列，每个序列的最多步骤数和回路数一样

支持简易编程模式

基本参数

- 输入电压 DC18-28V
- 输出回路 八路
- 每回路输出电流 16A
- 继电器电容负载 小于300 uF
- 总线耗电 静态总线电流 25mA/DC24V
- 超过额定电流解决办法 需外接断路器
- 安装方式 标准35mm导轨安装
- 动态总线电流 60mA/DC24V
- 外型尺寸 180*90*63 (mm)