

MASCOT UD-620 专业无线话筒 无线麦克风 UHF话筒

产品名称	MASCOT UD-620 专业无线话筒 无线麦克风 UHF话筒
公司名称	北京成泰天地科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否
公司地址	北京市海淀区东升镇西三旗昌临801号院10-1号
联系电话	13901078400 13621255893

产品详情

是否提供加工定制 否
ud-620 无线麦克风

高感度双谐调分集接收

高度感的无线麦克风系统，在声音，性能和专业质量方面取得了很大的进步，满足了专业声音装置的迫切需要700个预编程频率可供选择，便于设置多重系统配置，避免干扰频率自动选讯技术，保证接收质量。本机具有非常优越的信号杂音比（s/n 94bd以上）及超高灵敏度的接收感度，使接收稳定，距离远。抗外界噪声干扰度强。多功能，清晰的液晶显示屏，进行分组、频道、频率显示一体化充电功能，使用可充电池，节能环保。分离式天线设计，可以组装所提供的专用天线针对不同频段设计相应的专用天线，可增强接收信号，增加收距离，及可利用同轴线连接天线分配器，天线放大器将天线延伸至外部或户外，扩大接收范围。具外观专利造型设计，简洁、美观、大方、新颖、手感舒适，金属外壳及底盘，坚固耐用。squ

Ich静噪调节功能，可调整sq电平，改善外来噪声所造成的干扰。注:sq调太深时，接收距离会变短。

接收机型号:ud-610/ud-620

载波频率范围：uhf 520-928mhz

机壳：铁壳

震荡方式：pll相位锁定合成回路

接收模式：双谐波分集接收

频率稳定度：+-0.005%

接收干度：在5uv时，超过80db信噪比

假象谐波：80db

选择性： 50

解调模式：fm

中频频率：第一中频：56mhz；第二中频：10.7mhz动态范围：96db

音频锁定：2.768khz

信噪比： 94db（在天线端输入60dbuv偏移度为48khz

音频响应:50hzto15khz

综合失真： 1%（在1khz时）

电压供应：dc 12v

音频输出:balanced unbalanced

最大消耗电流：ud-610 300ma ud-620 630ma

尺寸mm：ud-610:210*44*180 ud-620 420*44*180