

YTD-1型位移变送器

产品名称	YTD-1型位移变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:上仪振动仪表
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

YTD-1型位移变送器可配接TD-1系列线性差动变压器式传感器，内置激励源和差动测量电路，将位移变化转换为4~20mA电流或者1~10V电压输出，可与计算机、PLC、DCS等设备连接。

术参数

测量范围：0~1000mm 以内任意量程； 工作电源：DC24V或者AC220V，50Hz,功耗小于6W。 输入信号：接受一个TD-1系列线性差动变压器式传感器的信号 精确度：±1%满量程 输出电流输出：4~20 mA 输出负载：500 电压输出：1~10 V
输出负载：>10K 工作温度：-25 ~+60 储存温度：-40 ~+85 相对湿度：90%

可根据用户需要设计制作各种规格变送器

HZS-04N型智能转速表 HZS-04F型智能反转速表 HZS-04C型智能转速表

HZS-04T型挂壁式智能转速表 HZS-04型智能转速表 HZS-04M型电子模块转速表

HZS-90型智能温度数显仪 . HZS-04T-S型挂壁式智能反转速表. HZD-B-2C型便携式测振仪

HZD-Z/W型挂壁式智能振动温度监控仪. HZD-B- 型便携式测振仪. HZD-W/L型智能振动监控仪.

HZD-W/L型四通道振动监控仪. HZD-Z型智能轴振动监控仪. HZD-W型智能振动监控仪

HZD-L型智能振动烈度监控仪. HXW-R型智能热膨胀监控仪

HXW-U型智能油箱油位监控仪, HXW-Y型智能油动机监控仪,

HD-YD-115加速度传感器. HD-YD-114加速度传感器. HD-YD-113加速度传感器.