

柴油10KW发电机，双缸风冷发电机,小型发电机组10KW

产品名称	柴油10KW发电机，双缸风冷发电机,小型发电机组10KW
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW10KW CY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

柴油10KW发电机，双缸风冷发电机,小型发电机组10KW

机组型号：SW10KW CY发电机组主要参数机器尺寸（mm）：860x630x720mm整机重量：160KG配置：低噪音静音配置：噪音：75分贝(dB) 动力主要参数动力：四冲程双缸柴油动力燃料：0#在夏季，-10或-20#在冬季/ sae10w30 动力配置：SW26HP 油箱：35L冷却方式：风冷工作时间：15H（小时）长时间工作型号：WE290F发电机主要参数额定功率：10KW后备功率：12.5KW输出电压：220V/230V/380/400相数：单相/三相功率因数：1（cos φ）启动方式：电启动/远程启动频率：50HZ/60HZ电压波动：自动调节AVR油耗：265g/kw.h 机组组成部分：柴油机 发电机 油箱控制屏：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具有过载、低油压、超速、电压不稳定自动停机保护等功能。整机设备随机附件：配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、发电输出插头三个。用户在购买时应留意的八大陷阱1混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率，卖给客户。实际上KVA是视在功率，KW是有效功率，他们之间的关系为1KVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位，而国内用电设备一般都用KW表示，所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。2、不讲长行（额定）功率和后备功率的关系，仅说一个“功率”，把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上，后备功率=1.1×长行功率。而且，后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。3、柴油机功率与发电机的功率配置成一样大，以求降低成本。实际上，业内一般规定柴油机功率 发电机功率10%，因为有机机械损耗。更为恶劣的，还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户，及用小于发电机功率的柴油机来配置机组，俗称：小马拉大车，以至机组寿命降低，维修频繁，使用费居高不下。4、把二手机翻新机当作全新机卖给客户，还有的将翻新的柴油机配上全新的发电机及控制柜，使一般非用户根本分不清究竟是新机还是旧机。5、只报柴油机或发电机品牌，不报产地，不报机组品牌。如美国康明斯、瑞典volvo、英国史坦福。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌，才能综合评估出机组的档次。6、将不带保护功能（俗称四保护）的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户

。更有甚者，将仪表不全、不带空气开关的机组推销给客户。实际上，业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表（俗称五表）及空气开关；大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。7、不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置，不谈售后服务，一味只谈价格及交货期。有的还将非电站专用油机，如：船用柴油机，车用柴油机用于发电机组。使机组的终端产品——电的质量（电压与频率）无法得以保证。太低价格的机组一般有问题，俗称：只有买错没有卖错！8、不谈随机配件情况，如带不带消音器、油箱、输油管，带什么档次电瓶、多大容量电瓶、几个电瓶等等。实际上，这些附件十分重要，必须在合同中写明。更有甚者连水箱风扇都不带，让客户自搞开式水池。柴油发电机组属重要的备用电源设备，购置时需慎之再慎，使用时方能得心应手。