

# 供应铁三角AT-MX341B,4通道智能混音器

产品名称	供应铁三角AT-MX341B,4通道智能混音器
公司名称	重庆五洲广播电视器材有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	频率响应:60至20KHz $\pm$ 3 动态范围:75 dB +/-10
公司地址	重庆市渝中区中山三路 1 5 9 号
联系电话	023-63850337 17815007618

## 产品详情

重庆五洲广播供应铁三角AT-MX341B,4通道智能混音器

频率响应 60至20KHz  $\pm$  3dB

输入阻抗 话筒: 4,000 ohms

Line: 30,000 ohms

输出阻抗 Line: 200 ohms

话筒: 320 ohms

zui大输入电平 话筒: -20 dBV

Line: +30 dBV

zui大输出电平 Line: +14 dBm (600 ohms)

话筒: -40 dBm (600 ohms)

标准输出电平 麦克风: -46dBm ( 600欧姆 ) 及-44dBV ( 无负载 )

LINE: +4dBm ( 600欧姆 ) 及+4.4dBV ( 无负载 )

动态范围 (典型) 75 dB +/-10 dB

固有噪音 —120dBV (150欧姆) 于zui高增益

输入衰减 10 dB

幻象电源电压 DC 12V

并行口 25针D形插座(AT-MX381 专用)

联机 (链接) 8针小型DIN插座(AT-MX381 专用)

尺寸 1U半机架式安装210mm × 238mm × H44 (长 × 宽 × 高)

重量 1.6kg(不含配件)