

SHHL-100A回路电阻测试仪

产品名称	SHHL-100A回路电阻测试仪
公司名称	上海苏海电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏海 型号:SHHL-100A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室（注册地址）
联系电话	15900442098

产品详情

SHHL-100A回路电阻测试仪按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求，各种开关设备导电回路电阻的测量，其测试电流不得小于100A/200A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品，该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等。SHHL-100A回路电阻测试仪采用100A/200A恒流输出。输出**电压达10V（常规仪器的2-3倍）可采用截面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施，精度高，复测性好，单按键操作，简单易行，测试数据液晶显示，结果打印。适用于不同的工作环境。

一、SHHL-100A回路电阻测试仪技术指标 测量范围：0-1999 μ 分辨率：1 μ 测量电流：>100A/200ADC 测量精度：0.5级 显示方式：液晶显示、结果打印 工作温度：-10 ~50 工作电流：AC220V \pm 10% 体积：290 \times 280 \times 240 重量：6.2Kg

二、SHHL-100A回路电阻测试仪工作原理 本机内置100A/200A开关电源，使之达到恒流100A/200A两套回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。

三、外形结构四、操作程序 按四端子接法接线。 打开电源。 按测量/打印键即可（如电流显示A值小于100A/200A后，可通过面板电流微调进行校正）。 测量显示值后，需保存数据，可按测量/打印键三秒钟后即可打印数据。 测量结束后，请关掉电源。 测试钳请爱护。

五、仪器配套主机一台 附件箱一只（其中）测试线1套 打印纸2卷 保险丝10A 4只 打印机说明书1份 电源线1根 产品使用说明书1份 产品合格证保修卡1份