

# 云南玉溪实验室化验煤炭破碎机 CP系列

产品名称	云南玉溪实验室化验煤炭破碎机 CP系列
公司名称	鹤壁市永心新材料科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650 yx-o:650.660.750
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 15239253770

## 产品详情

云南玉溪实验室化验煤炭破碎机 CP系列 鹤壁市永心新材料科技有限公司

云南玉溪实验室化验煤炭破碎机 CP系列的原理跟构造特征

### 一、用途：

本机型严格按照国标GB474-1996制样步骤标准设计制造。通过更换筛板，出料粒度达到6mm、3mm。是破碎具有一定硬度的矿物质理想设备，适用于煤炭、冶金、水泥、环保等部门。

### 二、技术参数：

项目	单位	Cp-200X70	Cp-300X180	Cp-250X360
给料粒度	mm	< 60	< 80	< 100
出料粒度	6、 3	6、 3		
生产率	t/h	200-500	600-300	1800-1200
电机功率	kw	1.5	3	3
锤头材质		高锰钢	高锰钢	高锰钢
工作电源	v	380 220	380	380
重量	kg	80	120	140
外形尺寸	600X450X700	900X500X900	950X550X1000	
自动保护器			QCX8-9	QCX8-12
热过载继电器	A		3.8	9

### 三、工作原理：

本机主要由机壳、轴承、锤头、锤心等部件组成。当电机启动后带动锤心高速旋转，锤头产生极大离心力向外张开，形成一个冲击环，进行循环式破碎。被锤头击碎的物料通过筛板孔，达到制样要求。

#### 四、安装说明：

本机型由生产厂家组和装备的整机。用户收到机器后应该进行检查，以清除设备在运输途中可能出现的异常。

1. 设备安装时无需做基础固定，只需将机体水平稳妥放在坚固的地面上，以减少震动引起的噪音。
2. 接通电源后，要求电机转动方向于破碎机标志一致。

#### 五、使用维修和保养：

1. 开机前应仔细检查轴承的润滑情况是否良好。
2. 检测传动皮带是否良好，如皮带损坏严重，则要及时更换。
3. 调整皮带紧力，紧固所有紧固件。
4. 检测防护装置，如发现有任何不安全现象，应及时整改。
5. 检查破碎腔内物料是否清除。操作程序：启动电机运转几分钟，将物料装入料斗。设备进入正常运行阶段，应密切注意有无异常，如有异常必须立即停机，排除异常。制样完毕后，应继续使用机器运转一分钟，然后停机清扫设备，清除筛孔堵物和杂物。

#### 六、易损件：皮带、轴承、锤头、筛板。

公司坚持以“诚信为本”对产品“精益求精”为用户提供的售后服务（产品的技术指导）。公司主要拥有煤质化验仪器产品几十种：量热仪系列、测硫仪系列、水分测定仪系列、测氢仪、胶质层指数测定仪、灰熔点测定仪、温控仪系列、马弗炉、粘结指数测定仪、鼓风干燥箱、米库姆转鼓机、标准振筛机、锤式破碎机、鄂式破碎机、密封式化验制样粉碎机、煤燃点测定仪、奥亚膨胀度测定仪、破碎缩分联合制样机、运煤采样机、煤炭采样机等煤炭采、制样化验分析设备。鹤壁市永心煤质仪器仪表厂将以“优质的产品，优质的服务”为企业的精神，以振兴发展煤质化验设备产品为己任，以质量求生存，以科技求发展，向管理要效益，公司坚持服务于客户，不断发展企业实力，创造品牌企业，为振兴民族工业贡献我们的力量。