## HZ-ZC轴承座荷重传感器

产品名称	HZ-ZC轴承座荷重传感器
公司名称	徐州海河水文设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:海河 型号:HZ-ZC 产地:徐州
公司地址	徐州经济技术开发区三环东路淮海五金机电大市 场一期7#-1-136
联系电话	0516-87939789 18952212605

## 产品详情

一、特点与用途

HZ-

ZC轴承座荷重传感器安装使用方便。平板式外形使受力状态稳定,横向干扰好,可获得较高的测量精度

二、产品结构示意图:

## 三、技术参数:

参数

单位

技术指标

灵敏度

mV/V

 $2.0 \pm 0.01$ 

非线性

%F·S

```
\pm 0.05
滞后
重复性
\pm 0.03
蠕变
 %F - S / 30min
零点输出
± 1
零点温度系数
 %F - S / 10
\pm 0.02
灵敏度温度系数
工作温度范围
-20 ~ +80
输入电阻
380 \pm 2
输出电阻
350 \pm 2
安全过载
%F - S
150%F - S
绝缘电阻
Μ
 5000 M (50 VDC)
```

V		
10V ~ 15V		
变送器是将荷重传感器产生的毫伏信号转换成抗干扰能力强、 出设备。	传输距离远的4-20mA电流信号的转换、	输
变送器与荷重传感器的联接		
荷重传感器(四芯)		
3-S+		
4-S-		
1-V+		
2-V-		
变送器(尾线线色)		
<u></u>		
绿		
红		
黑		
变送器与仪表的联接		
接线定义		
+24V		
G		
电流输出		
层线线布		
尾线线色		
四、安装示例		
1、螺杆启闭机		

推荐激励电压

2、卷扬启闭机