

HZ-PY旁压荷重传感器

产品名称	HZ-PY旁压荷重传感器
公司名称	徐州海河水文设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	徐州经济技术开发区三环东路淮海五金机电大市场一期7#-1-136
联系电话	0516-87939789 18952212605

产品详情

一、特点与用途：

HZ-PY旁压荷重传感器安装方便、操作简单、维修容易，通过测量测量钢丝绳上的拉力所产生的张力，计算成启闭机的荷载

二、产品结构示意图：

三、技术参数：

参数	单位	技术指标
灵敏度	mV/V	2.0 ± 0.01
非线性	%F · S	± 0.05
滞后		
重复性	± 0.03	
蠕变	%F · S / 30min	
零点输出	± 1	
零点温度系数	%F · S / 10	± 0.02
灵敏度温度系数		
工作温度范围		-20 ~ +80
输入电阻		380 ± 2
输出电阻	350 ± 2	
安全过载	%F · S	150%F · S
绝缘电阻	M	5000 M (50 VDC)
推荐激励电压	V	10V ~ 15V

变送器是将荷重传感器产生的毫伏信号转换成抗干扰能力强、传输距离远的4-20mA电流信号的转换、输出设备。

变送器与荷重传感器与仪表的联接

接线定义	+24V		电流输出	
尾线线色	红		黑	

四、安装示例