

R138带开关大功率大电流电位器 B10K B500K

产品名称	R138带开关大功率大电流电位器 B10K B500K
公司名称	深圳市祺泰达电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:祺泰达 型号:R138 地产:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋5楼
联系电话	075589698879 15919972744

产品详情

全阻值 :500 -1M

全阻值公差: $\pm 20\%$

阻抗特性型式:A,B,C,D

杂音:Less than 100mV at 20 mmc.

绝缘阻抗:More than 10M at DC 250V

耐电压:1 minute at AC 250V

残留阻值:Term.1~2:Less than 10 Term.2~3:Less than 10

同步误差(双联):-40dB~0dB ± 3 dB

额定电压

B线性:10mm,15mm:AC 100V 20mm,25mm:AC 200V 30mm:AC 250V

其它线性:10mm,15mm:AC 50V 20mm,25mm:AC 150V 30mm:AC 200V

额定功率(单联/双联)

B线性:10mm,15mm:0.05W/0.025W 20mm,25mm:0.1W/0.05W 30mm:0.2W/0.1W

其它线性:10mm,15mm:0.025W/0.012W 20mm,25mm:0.05W/0.025W 30mm:0.1W/0.05W

机械特性

作用力:5~200 gf.cm

中心脱出力:10~400 gf.cm

止动强度:3.0Kgf.cm Min(from the base level to a point of 2mm)

滑柄水平晃动量:2(2xL)/20mm Max.(L:Level length both sides)

水平推拉强度:3.0 Kgf Min. at 5sec.

耐久性能

旋转寿命:10000 Cycles

联系方式：

联系人：凌生

电 话：86 0755-89698879

手机（微信）：15919972744

传 真：86 0755-89698873

地 址：中国 广东 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋

Q Q: 3280265596

邮 编：518000

网 站：<http://www.qitda.com>