

# 直按式呼叫对讲 防暴分机 内部对讲

产品名称	直按式呼叫对讲 防暴分机 内部对讲
公司名称	泉州市丰艺通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美一 型号:HB-HL 连接:二芯线
公司地址	中国 福建 泉州市 福建泉州大淮工业区26幢
联系电话	86 0595 22338105 13960299339

## 产品详情

品牌	美一	型号	HB-HL
连接	二芯线	电源方式	市电
电源电压	220V (V)	适用范围	监狱/看守所

10台批发价70元/个，可匹配直按单向对讲5路，10路，20路主机

### 功能简介：

- 1、分机是采用金属防暴面壳，放音逼真、清晰。
- 2、采用嵌入式安装（含安装盒），美观、大方。
- 3、监仓分机可报警控制室主机及对讲。
- 4、可外接不带话筒的紧急按钮。
- 5、与主机采用两芯线连接
- 6、预埋盒尺寸:190 (h) × 135 (v) × 55 (d)
- 7、面板尺寸:220 (h) × 155 (v)

### hb-hl详细说明

- 1、按图示接线方式安装完毕无误后，按下电源开关，电源指示灯亮，表示电源工作正常。
- 2、分机呼叫主机及对讲：当任何一路分机呼叫主机时（按分机呼叫按钮或手持呼叫器）主机上相应的路选分机指示灯亮红色，同时主机伴有音乐呼叫声，持续时间30秒，直至按下主机上相应的路选分机开关音乐声停止，该路选分机指示灯由红色转换成绿色亮，此时主机即可与分机相互对讲（按下主机上的对讲键talk即向分机讲话，松开对讲接听分机讲话），此时若再有其它分机呼叫主机，主机上相应的路选分机指示灯即亮红色，但无音乐呼叫声，按下该路选分机开关，指示灯又由红色转换成绿色亮（对讲方法同上），在此之前应关掉上次通话的路选分机开关，使之分机指示灯完全灭，以便下次再被呼叫。
- 3、主机呼叫分机及对讲：首先按下主机上要呼叫的路选分机开关，该路选分机指示灯即亮绿色，然后按下主机呼叫键call,此时主机和分机同时都伴有音乐呼叫声，松开主机呼叫键call音乐呼叫声停止，即可接听分机被呼叫的反应（对讲方法同方法2）
- 5、主机监听分机：按下路

选分机开关，该路选指示灯即亮绿色，即可对该路分机进行监听。（注：安装保密分机机型的并已按下保密开关时，主机是无法监听和接听该路分机，而该分机被呼叫时，分机保密指示灯会闪烁，提示已处保密状态，若再按一下保密开关即可解除保密状态）。6、主机自检功能：每次打开电源开关时，主机会自动监测每路分机。此时，路选分机指示灯全部亮红色并维持30秒左右时间（主机伴有音乐声，按任一路选分机开关可使音乐声停止），然后逐个熄灭。7、报警输出：主机的报警输出口只有在路选开关没有按下，且有分机呼叫主机时才工作。可驱动报警信号和报警闪灯。

每个分机两芯线到主机，其中一条公共线，也就是比如5个分机，共6条到主机

有线系统接线五金店有卖,直径在0.5mm,带屏蔽的线最好!

联系电话：13960299339 丰艺通讯 qq:3079899 董经理