

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A 3*220/380V

产品名称	长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A 3*220/380V
公司名称	长沙威伟电表销售有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:长沙威胜 型号:DTZY341-Z 精度等级:0.5S级
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道558号芯城科技园3栋
联系电话	0731-89822649 18975136532

产品详情

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A 3*220/380V电流规格和互感器配置1.5 (6) A注释：外接5A电流输出互感器5 (6) A注释：外接5A电流输出互感器0.3 (1.2) A注释：外接1A电流输出互感器1 (2) A注释：外接1A电流输出互感器1 (10) A注释：外接5A电流输出互感器*注意：在南网区域有的地方采用5 (20) A注释：直通表10 (40) A注释：直通表10 (60) A注释：直通表20 (80) A注释：直通表30 (100) A注释：直通表

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A
3*220/380V电压规格及电表脉冲常数3*220/380V1.5 (6) A6400 imp/kw5 (20) A800 imp/kw10 (40) A600 imp/kw10 (60) A400 imp/kw20 (80) A300 imp/kw30 (100) A300 imp/kw3*57.7/100V1.5 (6) A20000 imp/kw5 (6) A20000 imp/kw1 (10) A20000 imp/kw0.3 (1.2) A100000 imp/kw1 (2) A100000 imp/kw
电流恒定场合使用，如核电站、关口变电站*注意：imp/kw代表脉冲常数，脉冲常数代表电表每计量一度电，脉冲指示灯闪烁的次数

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A 3*220/380V功能分类计量参数：可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。监测参数：可监测各相电压、电流实时值，可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。分时计量功能：分时计量正反向有功电量、四象限无功电量及最大需量。数据存储功能：分时计量有功、无功电量，可存储12个月历史电量数据。数据存储功能：分时计量有功、无功电量，可存储12个月历史电量数据。负荷曲线功能：具有6类数据记录负荷曲线功能；可在电压、电流、频率、功率及功率方向、功率因素、总有无功电量、四象限无功电量、当前需量等数据中任意选择绘制曲线图。显示功能：宽视角、大屏幕液晶显示，具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息；可显示近3月的每月电量数据。防窃电功能：具有开盖、失压、失流、断相、电流不平衡、掉电、清零、逆相序、反向电量计入正向

电量等事件记录功能，防止用户非法取掉或截断电压、电流接线；监测电表运行状态。数据输出、通讯功能：RS485通讯口和载波通讯接口抄表，配合抄表系统，可抄读电表的各项电量数据。并支持DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。费控功能：采用RS-485和载波电力线进行数据通信；不带IC卡口，支持通信远程拉合闸。

可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数设置，进而对用户的用电实施远程管理。能实现自动扣费缴费的功能和欠费跳闸等功能，当电表的电费不足时可以通过远程报警，没有电费时通过远程跳闸停电，操作管理十分方便。防盗电功能用户如非法取掉或截断电压、电流接线，电表会发出报警信号，直到用户恢复正常用电。电压合格率 失压记录功能防止用户非法取掉或截断电压接线。开盖记录功能防止非法变更电路。失流、断相记录功能防止用户非法短接电流接线。电流不平衡记录可警惕用户在电表接线的前端截取电量。掉电记录功能防止用户非法取下电表的工作电源。逆向序报警非法接线，电表会一直报警，除非把线接正确。以上情况如出现，电表会出现报警并记录窃电的开始时间和结束时间。

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A 3*220/380V液晶屏常规显示内容可查看本月正向、反向有功、无功总、尖、峰、平、谷电量。支持查看历史上1~12月正向、反向有功、无功总、尖、峰、平、谷电量。总、A、B、C各项电量参数：有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位、电压、电流、需电量、失流、失压、功率、逆相序显示。

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A 3*220/380V抄表方式显示抄表：通过电表上的按键，可在液晶屏上查询到电表每月的总电量、电压、电流、功率因数等数据。停电抄表：装有停电抄表电池为电能表提供运行所需能量，以维持表内相关数据。通信抄表：通过双RS485通讯口抄表、手持红外抄表机，配合抄表系统，可抄读电表的各项电量数据。并支持DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。

长沙威胜DTZY341-Z三相四线远程预付费载波电表0.5S级3*1.5(6)A
3*220/380V包装内容威胜DTZY341-Z三相有无功组合电能表产品使用说明书（每箱一本）产品保修单