

调制器 捷变调制器 邻频调制器

产品名称	调制器 捷变调制器 邻频调制器
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HOPU
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

型号 HOPU

jb系列捷变频调制器共有三个型号；jb-860、jb-750、jb-550，频率分别为47-860、550-750、47-550mhz，该设备内置微电脑控制，双重pll回路频道锁定。可根据实际需要，方便地改变输出频率，该机采用了先进的中频处理技术和锁相环技术，邻频带外抑制大于62db，频率稳定度高，信号失真小，是有线电视系统应急设备的首选。性能特点：

五位数led显示输出频率、伴音、视频功率、音频功率，操作直观简便。

伴音频率（6.5/6.0/5.5/4.5）可选。微距频率调节（频距0.25mhz），任取频率（47-860mhz内）。

高电平116db输出，低杂讯。自动存储，断电记忆功能。技术参数：

项目	单位	参数
可选频率范围	mhz	47-860、47-550、550-750
输出电平范围	db	95-115
输出阻抗		75
邻频带外抑制	db	>62
频率调整间距	mhz	0.25
频率误差	khz	<3
带内平坦度	db	<1.0
射频反射损耗	db	>14
图像/伴音功率比	db	10/20
视频调制度	%	87.5
伴音中频	mhz	6.5/6.0/5.5/4.5可调
供电	ac	180-240
功率	w	25
工作温度		0 - 40
外型尺寸	in	19"