

山东云创YCQ5-100双电源转换开关

产品名称	山东云创YCQ5-100双电源转换开关
公司名称	山东云创电气有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	高新区致业科技园
联系电话	0531-88765787 18605319464

产品详情

本产品是新一代采用线圈瞬间操作的PC级开关，和传统以电机驱动的方式进行转换的开关相比具有结构简单，转换动作速度快，时间小于80ms，且主触头系统为单刀双掷(V型)结构即使在非常情况下也不会造成两路电源同时接通。

型号及其含义

YCQ5-100/4P

使用范围

YCQ5型自动转换开关电器适用于额定绝缘电压690V，额定频率50Hz，额定工作电压400V及以下，额定电流从25A至3200A。YCQ5用于紧急供电系统在双电源间的转换，以确保重要负荷(如消防负荷)连续可靠

工作。适用于高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金等要求提供不间断正常供电场所。

使用条件

周围空气温度：上限为+55 ；下限为-25 。

安装地点海拔不超过2000m。

污染等级为1级。

安装类为 。

主回路的使用类别为AC33B(6le)、AC31B。

安装条件：开关本体可以垂直或水平安装，可选面板控制安装。

人工手动操作方法及注意事项

YCQ5型自动转换开关电器的电动操作可保证在85%U_e ~ 110%U_e下转换正常，但对于人工手动操作时因人员在力量、速度上的差异，故无法保证。用人工手动操作开关做有载转换时。可能会出现银触点消耗、熔焊等情况。在人工手动操作时在以下情况可施行：(注意合闸到位指示)

控制器无操作电源

母线输出无负载。