

将山科技 大唐智能路由网关MG3000-R32

产品名称	将山科技 大唐智能路由网关MG3000-R32
公司名称	山东将山网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大唐 型号:MG3000-R32
公司地址	济南历城区唐冶街道1678号深蓝时光4-410室
联系电话	15318818386

产品详情

项目

说明

POTS接口

FXS：接用户话机，提供用户线路信号检测、馈电、铃流、支持DTMF拨号功能

FXO：接模拟用户线路，实现模拟摘挂机、铃流检测、CID传输、并机检测、反极信号检测、逃生等功能

Lifeline：接模拟用户线路，提供逃生功能

网络接口

上行以太网接口1个，RJ-45，10/100Base-T，自适应

下行以太网接口1个，RJ-45，10/100Base-T，自适应，可提供上行端口镜像功能

语音特性

G.711A/G.711U/G.729/G.7231/G.726/iLBC

静音检测/静音压缩

舒适噪音插入

PCM增益调节

回声消除：G.168，128ms

传真

T.38

T.30

IP信令

H.323：ITU-T H.323协议系列

SIP：RFC3261

SIP协议功能

同时支持注册和点到点路由

支持主备代理切换

DNS SRV功能：RFC2782

NAT穿透

补充业务

来电显示

呼叫保持（SIP）

呼叫转移（SIP）

无条件前转（SIP）

遇忙前转（SIP）

无应答前转（SIP）

有选择前转（SIP）

主叫号码隐藏（SIP）

禁止匿名呼叫（SIP）

热线

免打扰（SIP）

DTMF传输方式

透传

RFC2833/RFC4733

信令 (SIP INFO/DTMF over H.245)

呼叫进程音

中国、台湾、日本、韩国、美国、德国、印度、俄罗斯、法国、英国、意大利、巴西、西班牙

自定义参数

参数自动学习

CID方式

FSK(Bellcore Type 1) CID、DTMF-based CID

反极性信号

发送

检测

故障恢复

IP路由故障迂回

断电逃生

管理维护

RS-232串口：进行设备设置、维护、诊断

telnet

web

统一网管

我们的地址：济南高新区丁豪广场6-1-2110

联系手机：15318818386 期待您的咨询