

# 50W调频广播发射机

产品名称	50W调频广播发射机
公司名称	盐城市亭湖区信通广播电视设备厂
价格	.00/个
规格参数	产品型号:WR-F050 音频响应:30 ~ 15000Hz ( Hz )
公司地址	盐城市开放大道139号
联系电话	13605109819 15951558080

## 产品详情

产品型号	WR-F050	频率误差	± 10ppm(-10 C+60 ° C)
音频响应	30 ~ 15000Hz ( Hz )	音频谐波	2 %
输出功率	10-50 ( w )	频率	70-110 ( MHz )
调制度	2 ( % )	连续工作时间	24 ( h )
环境温度	-10 C+50 ° C ( )	电压	220 ( V )
重量	15 ( kg )		

电源电压：220v 或 110v工作电流： 2a频率范围：

70~120mhz其中任意选10m(默认87~97mhz)频率连续可调。频率步进值

：100khz稳频方式：pll锁相环频率合成频率稳定度：± 10ppm(-10

c+60 ° c)调制频偏： ± 75khz ( 100% ) 信噪比

： 60db立体声分离度：-50db音频频率响应：30 ~ 15000hz音频失真：< 2 %nf指标：< 3

db输入电平：-15dbv工作环境温度：-10 c+50 ° c