50W调频广播发射机

产品名称	50W调频广播发射机
公司名称	盐城市亭湖区信通广播电视设备厂
价格	.00/个
规格参数	产品型号:WR-F050 音频响应:30～15000Hz（Hz）
公司地址	盐城市开放大道139号
联系电话	13605109819 15951558080

产品详情

产品型号	WR-F050	频率误差	±10ppm(-10 C+60 ° C)
音频响应	30～15000Hz（Hz）	音频谐波	2 %
输出功率	10-50（w）	频率	70-110（MHz）
调制度	2（%）	连续工作时间	24（h）
环境温度	-10 C+50 ° C（℃）	电压	220（V）
重量	15（kg）		

电源电压：220v 或 110v工作电流：≤ 2a频率范围：
70~120mhz其中任意选10m(默认87~97mhz)频率连续可调。频率步进值
：100khz稳频方式：pll锁相环频率合成频率稳定度：±10ppm(-10
c+60 ° c)调制频偏：≤±75khz（100%）信噪比
：≥60db立体声分离度：-50db音频频率响应：30～15000hz音频失真：< 2 %nf指标：< 3
db输入电平：-15dbv工作环境温度：-10 c+50 ° c