

# EPS消防应急电源 EPS电源 EPS45KW电源 EPS电源45KW 艾亚特电源

产品名称	EPS消防应急电源 EPS电源 EPS45KW电源 EPS电源45KW 艾亚特电源
公司名称	北京丰亚伟业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区国际创业园1205室
联系电话	010-86227198 18201230280

## 产品详情

PYD0.5KW-PYS/B110KW

采用集中供电模式，无需特殊灯具  
 应急供电时，正弦波输出，具有稳压、稳频、无噪音 可消防联动控制，计算机监控  
 双路电源自动切换，可靠性高 采用单片机控制，保证各动作点准确  
 CPU控制，纯正弦波输出 采用智能模块，输出平衡稳定 适合感性负载和混合型负载  
 可消防联动，可通过RS232实现智能监控、消防控制  
 LCD/LED显示，故障灯光报警，维护方便

系列	PYD系列（单相消防照明型）应急电源（可根据需求定制）											
功率	0.5KW	1KW	1.5KW	2KW	3KW	4KW	5KW	6KW	7KW	8KW	9KW	10KW
输入电压	单相220VAC ± 25%											
频率	50HZ ± 5%											
输出												
波形	正弦波											
电池	24VDC	48VDC				96VDC			192VDC			
充电时间	8小时											
应急供电时间	任意时间可选											
过载能力	110%	30s	120%	2s								

显示 LED;LCD  
保护 过载, 欠压, 过流, 短路保护  
功能  
噪音 市电时无噪音, 应急时小于65dB  
(1米  
距离  
)  
工作环境  
湿度 0-90%不结露  
温度 -20 ~40  
海拔 2000m  
高度  
适应 适用于各种照明负载  
负载  
输出 4 (其中消防1路) (可根据需求定制)  
回路  
(标  
准型  
)  
尺寸 450-360-720mm 500-390-1080mm 720-480-1200mm 730-480-1720mm  
重量 32kg 34kg 45kg 55kg 63kg 88kg 93kg 98kg 148kg 156kg 160kg 167kg  
系列 PYS系列 (三相动力/照明混合型) 应急电源 (可定制更大功率)  
PYS/B系列 (三相变频动力型) 应急电源 (可定制更大功率)

相数 三相四线+地线

电池  
类型 艾亚特免维护铅酸蓄电池