

# DSE704 CQJC DSE704

产品名称	DSE704 CQJC DSE704
公司名称	重庆市嘉柴机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:CQJC 型号:DSE704
公司地址	重庆市北碚区人民村15-1-2号
联系电话	86 023 68862715 13883872781

## 产品详情

品牌 CQJC 型号 DSE704

英国深海控制器dse704是一自动化市电失效模块，它还具有发电机监察，保护及启动功能，它使用先进表面装嵌建设技术，以提供一紧密，然而高度规格的模块。操作是经由三个安装于前屏幕的按钮，包括停止，手动和自动档位。“自动”档位选择是以led指示灯确定，它监察输入市电（3相或单相），若输入的交流市电降低于一设定限值，发电机会启动，及负载转移至发电机。

当交流市电回至限值之内，这模块会等候一段可设定及预设的稳定期，然后将负载转移回至市电，于一冷却时段后，引擎会被指示停止，模块的微微处理器提供一系列可阅读的定时器和功能，调整设定值是经由模块后面的小型可设定开关，一旦于设定模式时，可使用前屏面的按钮设定可调参数。

英国深海控制器dse704

停止模式-用以停止运行中引擎和取消“自动”模式。还可使用它将任何关机警报情况复位。

手动模式-这模式是用以人手启动和运行引擎，而停止可以按停止按钮。

自动模式-这选择是自动模式操作，而模块会等待遥控启动信号。一旦受到这信号，模块会开始它予设定启动程序，及于引擎启动前，监察启动延迟定时器。当遥控启动信号被移除，模块会开始它预设的停机程序。

特点

根据微处理器设计

引擎自动启动和停止

于警报情形自动停止

经由前屏面设定

简单的按钮控制操作

可设定的数码输入

可设定的数码输出

固态燃料和起动输出

外遥控启动输入

led灯警报显示

启动/停止延时定时器

热身/冷却定时器

通电停止定时器

单/三相市电感应

负载接触器控制固态输出

预热定时器

超速关机

可自选欠速保护

低油压关机

高引擎温度关机

可自选油压的起动脱离

英国深海控制器dse704规格

直流供电：8至35v连续

起动脱离：能保存0 v

50毫秒，但供电于脱了前最小是10v及供电回复至5v。这是不需要内电池亦能做达到的。

最大电流：运行50ma备用10ma

电球输入范围：75（中线）到277（中线）3相4线交流（+20%）

电球输入频率：50-60赫兹于额定引擎速度（最小：75v交流中线）（起动脱离从15v中线）

启动输出：1.2a直流于供电压

燃料输出：1.2a直流于供电压

辅助输出：1.2a直流于供电压

尺寸：125\*165\*28mm

充电失败/励磁范围：0v至35v

操作温度范围：-30 to +70度

符合bs en 60950低电压指引

符合bs en 50081-2 emc指引

符合bs en 50082-2 emc指引