

PBI 16路L波段有源功分器 1000LD-16A

产品名称	PBI 16路L波段有源功分器 1000LD-16A
公司名称	深圳市吉兆电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作频率:950 ~ 2150MHz 插入损耗: 0 ± 4 dB(8-way) 隔离度: 20dB
公司地址	深圳市南山区桂庙路以北南山大道以东光彩新天地公寓16A6
联系电话	0755-86196636 13802237285

产品详情

PBI 1000LD-16A是L波段（950MHz~2150MHz）有源功分器，可以简便分配垂直或水平极化的信号，满足8个支路的需求。采用微带设计技术，隔离度可以达到20dB以上；前面板配置LNB电源开关，可以自由选择LNB供电方式：13V/0Hz，18V/0Hz，13V/22KHz，18V/22KHz；有良好的性能价格比。

特点· 本设备采用微带技术，提高了可靠性·

可以简便分配垂直或水平极化的信号，满足16个支路的需求，并确保隔离度在20dB以上·

通过前面板配置的LNB电源开关，可以自由选择LNB供电方式：13V/0Hz, 18V/0Hz, 13V/22KHz,

18V/22KHz· 后面板有LOOP输出端口，可为级连时提供后级的输入信号·

本设备采用19英寸1.5U机壳，可方便地安装在标准19英寸机柜内·

本设备输入、输出端口均为英制F头，阻抗75