

# 112H-1B指示灯(报警)电子锁

产品名称	112H-1B指示灯(报警)电子锁
公司名称	宁波大榭开发区百思特电子有限公司
价格	30.00/套
规格参数	品牌:Best 材质:塑料 型号:B112-1(报警)
公司地址	浙江省宁波市大榭开发区横江路66号2幢1-3室、 2-3室
联系电话	86 0574 86749676 13958313731

## 产品详情

品牌	Best	材质	塑料
型号	B112-1(报警)	适用范围	保险箱、保管箱等等

说明：电子锁出厂时个人密码为“1234”，管理码为“123456”。

一、个人密码的设置与更改：1、按电子密码锁绿色按钮（换码开关），蜂鸣器叫二声，黄灯亮。2、输入你所需要的密码1 - 12位中任意数。3、按“\*”键确认，蜂鸣器叫二声，黄灯灭，表示密码设置与更改成功。二、管理码的设置与更改：1、按“0”键二次，再按电子密码锁红色按钮（换码开关），蜂鸣器叫二声，黄灯亮。2、输入你所需要的密码1 - 12位中任意数。3、按“\*”键确认，蜂鸣器叫二声，黄灯灭，表示密码设置与更改成功。三、开启保险箱：1、输入您所设置的密码。2、按“#”键确认，蜂鸣器叫二声，绿灯亮，表示电磁铁吸合，转动手柄即开门，时间为5秒，过后自动关闭。四、振动报警设置：1、该电子锁具有设置警戒和消除警戒功能。2、设置警戒方法：按“#”键电脑板自动进入警戒状态，保险箱振动后立即报警。3、解除警戒方法：保险箱报警后，输入所设置的密码，按“#”键开门，即可解除警戒。五、欠压指示：1、在电池电量不足时将亮红灯，提醒用户及时更换电池，如内部电源不足时，可用外接电源供电。2、本电子锁具有掉电保护密码不丢失功能。六、技术参数：1、工作电源：四节5号“aa”碱性电池2、工作电压范围：4v - 7v3、工作欠压点：4.6v ± 0.20v4、工作电流：380ma5、静态电流 < 5ua