

高压静电发生器棒ESD-1105熔喷布静电驻极静电产生机

产品名称	高压静电发生器棒ESD-1105熔喷布静电驻极静电产生机
公司名称	苏州市艾斯顿净化设备有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:艾斯顿 型号:ESD-1103 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区邵昂路66号
联系电话	0512-67500253 15995811893

产品详情

ESD-1103静电产生器棒是一种固定安装式的静电产生专用设备。具有安装简易、工作稳定、产生静电速度快的特点。特别适合于实验室各种静电破坏实验以及各种卷绕式机器、流水线上使用。

第一节：作用原理

ESD-1103静电产生器可输出正的高压电幅值可达-30Kv DC，并且可连续调节输出大小。通过静电产生棒产生大量的带有正电荷的气团，由于同性电荷相斥的原因，这些电荷气团会向四周扩散，引起与之相近的物体带电。

第二节：产品特点

工作性能稳定。

安装简单方便。

输出电压连续可调。

第三节：技术参数

使用电压：220V 50Hz

最大功率：25VA

发生器体积：280 (W) X160 (H) X240 (D)

操作温度：32F(0C)~122F(50C)

输出电压：-0.1~-30.0Kv

作用距离：50mm

产生棒长度：300mm

重量：3.5Kg

第四节:安全

4.1 安装操作前须读操作说明书.

4.2 操作前必需可靠接地.

4.3 不得擅自进行修理和改装.否则,不享受保修.

4.4 不得用手等易导电的物体接近或接触静电产生棒的针尖,以防电击危险.

4.5 供电电源断开后,输出端还会有残余电压存在,请勿靠近或接触,如有必要可用短路线或泄放电阻进行放电.

第五节:安装及操作:

ESD-1103静电发生器棒主机箱要安放在通风良好处,使用的电源插座一定要有地线接脚,并确认有良好接地的接地线。否则,会在使用中发生危险,由此引起的损失艾斯顿公司概不负责。静电产生棒要安装在合适的位置,附近不能有接地的导体,不易被人体接触,以防引起放电和电击。

安装好静电产生器和棒,确认电源无误和接地良好后,选择合适的输出电压极性,先将所有调节旋钮逆时针旋到最小,打开主机前面板上的电源开关,看到电源指示灯亮后,将选中的电压极性旋钮顺时针慢慢调大,直到合适的位置即可。

每次使用完成后,请将电压调节旋钮调节到最小处,关掉电源开关.防止下次开机时有突然的高压输出,产生电击危险.