

电火花检漏仪 KODIN-6DJ

产品名称	电火花检漏仪 KODIN-6DJ
公司名称	广州恒辉仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	科电:电火花检漏仪 KODIN
公司地址	广州市黄埔区敏兴街11号1105房(自主申报)
联系电话	020-31605197 15918566356

产品详情

KODIN-6DJ型电火花检漏仪是一款全新的智能型脉冲高压仪器，采用高抗干扰智能芯片、高抗干扰液晶屏幕和全新的数字化控制电路，使仪器高压输出更精准 $\pm(0.1\text{kv}+3\%\text{读数})$ ，可以根据防腐涂层的材料和厚度自动输出合适的测量电压，菜单操作更加智能化人性化。

KODIN-6DJ型脉冲电火花检漏仪是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声光报警，并对漏点计数。由于是用镍氢电池供电、体积小、重量轻，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

二、主要技术性能：

- 1、适用检测厚度：0.05 ~ 10mm（也可根据用户提供检测防腐层在10mm以上的仪器）
- 2、输出高压：0.6kv ~ 30kv（无级连续可调）
- 3、设置电压精准度 $\pm (0.1kv+3\% \text{读数})$ ，可根据防腐涂层材料和厚度输出合适的测量电压。
- 4、显示分辨率0.1KV
- 5、电池：12V/4000mA
- 6、消耗功率：6W
- 7、12864点阵带背光显示屏
- 8、最大999点漏点计数
- 9、主机体积：240 × 170 × 90mm
- 10、地线、探棒线报警提示、未连接好仪器会自动报警
- 11、报警：耳机、峰鸣器双报警，光报警